

FRITZ!DECT 200



La presa intelligente per la rete domestica

Il FRITZ!DECT 200 consente di gestire in modo intelligente l'alimentazione elettrica dei dispositivi collegati e di misurarne, registrarne e valutarne il consumo. La presa intelligente viene integrata nella rete domestica via DECT e con codifica sicura e si gestisce comodamente con il PC, notebook, smartphone o con il tablet anche da fuori casa semplicemente via Internet.

Per la gestione automatica si possono stabilire orari personalizzati unici, giornalieri, settimanali, casuali o ritmici. Inoltre, è possibile collegare il FRITZ!DECT 200 anche con un calendario di Google e impostare così orari di accensione e spegnimento fissi. Con l'ausilio della funzione Astro integrata, i dispositivi si possono anche accendere e spegnere automaticamente all'alba e al tramonto. Il consumo di energia rilevato dei dispositivi collegati viene rappresentato, sulla base di differenti parametri, nel campo Smart Home del FRITZ!Box sotto forma di grafici riassuntivi. Se lo si desidera, tramite e-mail del servizio Push si possono inviare i dettagli concernenti potenza, stato di commutazione, consumo, costi di elettricità e il bilancio di CO₂.

Il FRITZ!DECT 200 viene supportato da tutti i modelli di FRITZ!Box, base DECT inclusa, dotati di firmware aggiornato. Le nuove funzioni si aggiungono tramite aggiornamenti gratuiti.

Highlight in sintesi

- presa con commutazione intelligente
- commuta automaticamente o manualmente l'alimentazione elettrica dei dispositivi collegati
- misurazione, registrazione e valutazione dell'energia assorbita
- gestione con PC, notebook, smartphone o tablet, via Internet anche da fuori casa
- collegamento alla rete domestica via DECT e codifica sicura di fabbrica
- struttura molto compatta che ne consente l'uso con qualsiasi presa
- funzione di aggiornamento per le nuove funzioni
- utilizzabile con FRITZ!Box, base DECT inclusa, e FRITZ!OS a partire dalla versione 5.50





Caratteristiche tecniche

- commuta automaticamente o manualmente l'alimentazione elettrica dei dispositivi collegati (fino a 2.300 watt)
- commutazione manuale: con tasto del FRITZ!DECT o usando il FRITZ!Fon, l'interfaccia utente del FRITZ!Box sul PC o su un dispositivo portatile, oppure tramite MyFRITZ!App per iPhone e iPad
- commutazione automatica: una sola volta, ogni giorno, durante la settimana, ritmicamente, casualmente, tramite funzione Astro a seconda del momento in cui tramonta o sorge il sole, oppure attraverso i calendari di Google
- misura il consumo di energia dei dispositivi collegati e lo registra effettuandone la valutazione: potenza attuale in watt e tensione attuale in volt, valutazione ogni ora, giorno, mese, anno in kWh, €, emissione di CO₂
- valutazione dell'energia con funzione e-mail Push: tutte le informazioni come potenza assorbita o stato di commutazione vengono inviate via e-mail
- configurazione attraverso l'interfaccia utente del FRITZ!Box
- gestione con PC, notebook, smartphone o tablet, via Internet anche da fuori casa
- commutazione e visualizzazione della potenza attuale con il FRITZ!Fon
- collegamento alla rete domestica via DECT e codifica sicura di fabbrica
- si possono aggiungere nuove funzioni tramite aggiornamento

Connessioni e interfacce

- collegamento alla rete elettrica con 230V, 50 Hz sulla presa di corrente per spine del tipo F
- standard radio DECT
- dispositivi collegati: fino a 2.300 watt/10 A

Requisiti di sistema

- presa da 230 volt (del tipo E CEE 7/5 o F CEE 7/4)
- FRITZ!Box con DECT e FRITZ!OS 5.50 (o più recente) o con relativo firmware Labor; tutte le informazioni disponibili su avm.de/dect
- browser web che supporta HTML5

Caratteristiche fisiche

- dimensioni (L x H x P): 59 x 93 x 41 mm (senza spina)
- peso: circa 134 g
- potenza massima assorbita: 1,5 watt
- potenza assorbita in stand-by: 0,9 watt

Assistenza

Rientrano fra le prestazioni di AVM esaurienti portali di servizio sui prodotti, aggiornamenti regolari e gratuiti e il pluripremiato servizio di assistenza telefonica o per e-mail.

© 2013 Tutti i contrassegni utilizzati (come nomi dei prodotti, logotipi e identificatori aziendali) sono protetti per il rispettivo titolare. I contrassegni come AVM, FRITZ! e FRITZ!Box sono marchi protetti dell'azienda AVM GmbH. La tecnica radio di questo dispositivo è prevista per l'impiego in tutti i paesi della UE e in Svizzera, Norvegia e Islanda. In Francia ne è consentito l'impiego solo negli ambienti chiusi. 139534 • 10.2013.01 • Le immagini dei prodotti sono indicative. Con riserva di errori e modifiche tecniche.

fritzbox.eu

AVM International · Alt-Moabit 95 · 10559 Berlino, Germania · Telefono +49 30 39976-232 · info@avm.de

