



## Switch KVM Compact VGA USB 2.0 & Audio, 2 ports

N° Art.: 42342

### Description

- Commute automatiquement l'écran, les périphériques USB et l'audio (haut-parleurs et microphone)
- Comprend une prise VGA femelle et deux prises USB 2.0 femelles et deux prises Jack femelles
- Supporte le partage de périphériques USB 2.0 (USB 2.0 Device Sharing), les ports USB supportent les le standard USB 2.0 et les hubs pour augmenter le nombre de périphériques USB
- Deux câbles combo sont fournis pour connecter les deux ordinateurs
- La commutation se fait soit par un bouton "QuickSwitch" sur le switch, soit avec un logiciel fourni, soit avec une séquence clavier Hotkey
- Supporte les hautes résolutions VGA (max. 2018x1536 - QXGA)

Egalement disponible en version HDMI (N° Art. 42340) et en version DVI-D (N° Art. 42341).

### Recommandations

Pour les switch KVM, LINDY vous recommande de toujours utiliser la même interface vidéo que celle utilisée pour le moniteur !

- la version HDMI (N°Art.42340) de ce switch KVM
- la version DVI (N°Art.42341) de ce switch KVM
- la version DisplayPort (N°Art.42343) de ce switch KVM
- la version VGA (N°Art.42342) de ce switch KVM

### Détails techniques

Switch KVM VGA USB 2.0 & audio, 2 ports

Commute VGA, souris et clavier USB, périphériques USB 2.0, haut-parleurs stéréo et microphone; entre 2 ordinateurs.

- Fonction switch KVM : supporte la souris et le clavier USB, y compris les souris et claviers sans fil; tout comme les claviers avec touches multimédian
- Fonction USB 2.0 Share: lors de la connexion d'un hub USB au switch KVM, d'autres périphériques USB peuvent être rajoutés et partagés entre les 2 ordinateurs connectés.
- La fonction switch USB fonctionne avec le standard USB 2.0 jusqu'à 480MBit/sec. Attention: ne PAS commuter un port USB avant que les données USB ne soient pas encore transférées !
- Fonction switch audio: les mêmes fonctions existent pour les périphériques audio (avec prise Jack 3,5mm), par exemple pour les haut-parleurs, microphone ou casque
- Connectique VGA: supporte les hautes résolutions VGA

#### Fonction de commutation:

- Touche de commutation "QuickSwitch" sur le switch KVM, avec 90cm de câble
- Séquence clavier hotkey, via la touche 'ARRET DEFIL'
- Séquence clavier hotkey, via CTRL + ALT + "touche configurable" (uniquement PC et Mac)
- Commutation via logiciel / icône dans la barre des tâches (uniquement Windows et Mac)
- Les ports VGA, USB 2.0, et audio sont commutés en commun
- Si besoin, les ports audio peuvent être 'fixés' sur un port (uniquement PC et Mac)

#### Autres caractéristiques

- Statut du port via une LED sur le switch KVM, ou via une icône dans la barre des tâches (uniquement PC et Mac)
- Compatible avec les PCs et Macs avec système d'exploitation moderne, dès Windows 2000/XP/Vista/7/8, Linux (par exemple : Ubuntu 7.10), Mac OS 10.5.x. Les pilotes USB sont intégrés au système d'exploitation
- Garantie 2 ans

#### Livraison:

- Switch KVM VGA USB audio 2 ports avec câbles combo
- Manuel (français, allemand, anglais, italien)
- Logiciel sur CD (également en téléchargement)

#### Prises côté console:

- 2x USB type A femelle pour souris, clavier, hub USB et autres périphériques USB
- 1x VGA HD-15 femelle
- 2x 3,5mm Jack femelles pour les haut-parleurs et le microphone

#### Données techniques

- Dimensions : 9 x 7 x 2,5cm (sans les câbles)
- Longueur des câbles : 1m
- Les câbles KVM ou combo réunissent plusieurs câbles en un (VGA, USB, audio, microphone)

Egalement disponible en version HDMI (N° Art. 42340) et en version DVI-D (N° Art. 42341).