

Switch Comutatore 2x1 HDMI + VGA a HDMI - Switch Convertitore HDMI / VGA a HDMI con commutazione prioritaria - 1080p

ID prodotto: VS221VGA2HD



Lo switch automatico HDMI e VGA VS221VGA2HD consente di collegare una sorgente audio/video HDMI e VGA allo stesso display o proiettore HDMI ed eseguire la commutazione automatica o manuale tra le sorgenti video da visualizzare. Questo switch A/V multi-ingresso supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 (1080p) e comprende l'hardware di montaggio per un'installazione ordinata e professionale.

Lo switch A/V offre la conversione VGA integrata che consente il collegamento di una sorgente video HDMI e una VGA allo stesso display HDMI, senza utilizzare ulteriori adattatori o scaler.

VS221VGA2HD garantisce un funzionamento senza problemi grazie a due diverse modalità di commutazione automatica: commutazione automatica che rileva e seleziona il dispositivo appena collegato e selezione per priorità che consente la porta da attivare per impostazione predefinita per la commutazione automatica.

Questo switch A/V è stato progettato appositamente per le sale riunioni e le aule: VS221VGA2HD presenta ingressi VGA e HDMI per il supporto di un'ampia gamma di dispositivi, inoltre il convertitore integrato semplifica il collegamento al display in sala senza utilizzare adattatori supplementari. La commutazione automatica incentiva inoltre una rapida collaborazione tra studenti o colleghi semplificando la condivisione del proiettore tra più dispositivi sorgente.

Se si desidera un dispositivo simile con uscita VGA, vedere il nostro [VS221HD2VGA](#).

VS221VGA2HD è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Comutazione automatica tra il decoder o il computer in un ambiente home theatre.
- Consente la condivisione di un proiettore in un'aula o in una sala conferenze con sorgenti video VGA e HDMI
- Consente il collegamento e la commutazione tra sorgenti video VGA e HDMI su test bench, per la risoluzione di problemi relativi a computer
- Consente la commutazione tra sorgenti video VGA e HDMI su display per pubblicità digitale in ospedali, centri commerciali o istituti scolastici

Caratteristiche

- Permette di utilizzare dispositivi di ingresso VGA e HDMI con un unico switch con uscita HDMI evitando i problemi e le spese derivanti dall'uso di adattatori
- Controllo senza problemi grazie alla selezione delle porte automatica e per priorità
- Ideale per le applicazioni per display in aule o sale riunioni in quanto permette ai presentatori di collegare un'ampia gamma di dispositivi
- Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p
- Hardware di montaggio incluso

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	2
Ingresso AV	HDMI
	VGA
Uscita AV	HDMI
Audio	Sì

Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime	1920x1200
Risoluzioni digitali	1920x1200

massime

Risoluzioni supportate Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Audio stereo da 3,5 mm a 2 canali (VGA)
Audio surround 7.1 (HDMI)

Connettore/i

Connettore A	HDMI (19 pin)
	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
Connettore B	HDMI (19 pin)

Indicatori

Indicatori LED	Porta VGA selezionata
	Porta HDMI selezionata

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.4 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	1 A
Consumo energetico	5

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0%~80%

Caratteristiche fisiche

Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	4.0 in [10.2 cm]
Larghezza prodotto	2.1 in [54 mm]
Altezza prodotto	1.1 in [29 mm]
Peso prodotto	8.0 oz [226 g]

Informazioni confezione

Package Length	6.2 in [15.7 cm]
Package Width	9.3 in [23.6 cm]
Package Height	2.5 in [64 mm]
Peso spedizione (confezione)	23.2 oz [657 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Switch convertitore VGA+HDMI a HDMI Kit di montaggio adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ) Manuale di istruzioni
--------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.