



www.ergotron.com

USA 1-800-888-8458

Europe +31 (0)33-45 45 600

China 86-769-86018920

Neo-Flex Mobile Media Center, LD

with 90° Portrait/Landscape rotation


User's Guide

Guía del usuario

Manuel de l'utilisateur





Holds displays with the following VESA mounting hole pattern:

- 100 x 100 mm
- 200 x 200 mm
- 200 x 300 mm
- 300 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 200 mm
- 400 x 300 mm
- 500 x 200 mm
- 500 x 300 mm
- 600 x 200 mm
- 600 x 300 mm
- 200 x 400 mm
- 300 x 400 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 400 mm
- 600 x 400 mm



Holds displays with the following VESA mounting hole pattern:

- 75 x 75 mm
- 100 x 100 mm
- 200 x 100 mm
- 200 x 200 mm



WARNING


Stored Energy Hazard: The lift mechanism in the tower is under tension and will move up rapidly, on its own, as soon as attached equipment is removed. For this reason, DO NOT remove equipment or make adjustments to lift tension unless the front assembly has been moved to the highest position on the tower! Failure to follow this instruction may result in serious personal injury and/or equipment damage!

ADVERTENCIA

Riesgo de energía almacenada: El mecanismo de elevación de la torre está bajo tensión y se moverá rápidamente hacia arriba por sí solo si se retira el equipamiento que hay conectado al mismo. Es por ello que NO deberá quitar equipamiento ni hacer ajustes en la tensión de elevación a menos que la estructura delantera se haya movido antes hacia la posición más alta de la torre. No seguir estas instrucciones podría provocar daños personales y/o materiales graves.

AVERTISSEMENT

Danger : Le mécanisme d'élévation dans la tour est sous tension et se lève rapidement, tout seul, dès que le matériel est retiré. Pour cette raison, NE PAS retirer votre matériel ou faire des ajustements à la tension d'élévation à moins que la partie avant n'ait été mise à la position la plus élevée de la tour ! Risque de blessure corporelle ou d'endommagement matériel en cas de non respect de cette instruction.



For service and warranty visit www.ergotron.com

Si desea información de servicio y garantía, visite www.ergotron.com

Pour toute question concernant la garantie ou le service client, consultez www.ergotron.com

Weitere Informationen zu Service und Gewährleistung erhalten Sie unter www.ergotron.com.

Ga voor service en garantie naar www.ergotron.com



















Per assistenza e la garanzia visitare www.ergotron.com

Gå in på www.ergotron.com för service och garanti

サービスおよび保証について詳しくは、www.ergotron.com をご覧ください。

有关服务和保修, 请访问 www.ergotron.com




A		B	
1	1x  1x  1x  1x 	Leg Mounting Hardware 4x  M10 x 60mm 4x 	
2	1x  1x 	Leg Cover Mounting Screws 8x  M3.5 x 6mm	
3	1x 	Shelf Mounting Hardware 8x  4x  M3 x 37mm 2x 	
4	1x  2x  1x 	TM Mounting Hardware 4x  M6x8mm 2x  4x  4x  M8 x 14mm 1x  2x  M4 x 16mm	
5	2x 	400mm Extension Hardware 4x  4x  M5 x 16mm	
6	4x  5.1(ID) x 10(OD) x 6mm 4x  5.1(ID) x 10(OD) x 12mm 4x  8.1(ID) x 16(OD) x 6mm 4x  8.1(ID) x 16(OD) x 12mm 4x  5.1(ID) x 10(OD) x 18mm 4x  M4x20mm 4x  M4x40mm 4x  M5x20mm 4x  M5x40mm 4x  8.1(ID) x 16(OD) x 24mm 8x  5.3(ID) x 16(OD) x 1.0mm 4x  6.3(ID) x 14(OD) x 1.0mm	Large Display Cart Hardware 4x  M6x20mm 4x  M6x45mm 4x  M8x25mm 4x  M8x50mm	
7	1x 	100x100mm VESA Plate Hardware 4x  M5 x 10mm	
8	1x 	Power Strip Hardware 2x  2x  M5x9mm	
9	4x 	Cable Management Support Hardware 1x  M5x8mm 1x  2x  2x 	
10	1x 	Top Cap Hardware 1x  1x  M5x8mm	


1 a

1x

1x



b



2


Leg Cover Mounting Screws

1x

1x

8x





M3.5 x 6mm




CAUTION: DO NOT overtighten fasteners. Overtightening may cause damage to your equipment.
Cuidado: No sobreapriete los tornillos, pues podría causar un daño al equipo.
Attention: ne forcez pas le serrage de la vis, cela pourrait endommager l'écran et/ou les attaches.

3 a

Shelf Mounting Hardware






b





c


Shelf Mounting Hardware



4




Continue to Step 4 on page 8...
Continúe por el paso 4 en la página 8...
Suite à l'Étape 4 en page 8...




4

4x
M6 x 8mm





5




6

1x
M5 x 8mm






7



75x75mm
100x100mm


4x
M4 x 12mm



200x100mm

1


4x
M4 x 6mm



2

4x
M6 x 14mm


4x
6mm



200x200mm


1

4x
M4 x 6mm



2


4x
M4 x 6mm




3

6x
M6 x 14mm

6x
6mm





8

It is important that you adjust this product according to the weight of the mounted equipment as described in the following steps. Any time equipment is added or removed from this product, resulting in a change in the weight of the mounted load, you should repeat these adjustment steps to ensure safe and optimum operation.

Adjustments should move smoothly and easily through the full range of motion and stay where you set it. If adjustments are difficult and do not stay in the desired position, follow the instructions to loosen or tighten the tension to create a smooth, easy adjustment motion. Depending on your product and the adjustment, it may take several turns to notice a difference.


Es importante ajustar este producto conforme al peso del equipo montado, según se describe en los pasos siguientes. Cada vez que se agregue o quite equipo de este producto y cambie el peso de la carga montada, deberá repetir estos ajustes para garantizar un funcionamiento seguro y óptimo.

Los movimientos de ajuste deben poder realizarse de manera suave y firme dentro de la amplitud de movimiento permitida, y mantenerse donde usted los fije. Si los ajustes son abruptos o no permanecen en dicha posición, siga las instrucciones para aflojar o ajustar la tensión y suavizar así el movimiento. Dependiendo del producto y el ajuste, es posible que deba hacer varios intentos hasta poder observar la diferencia.



Il est important que vous fixiez ce produit par rapport au poids du matériel installé, comme l'indiquent les étapes suivantes. À chaque fois que vous ajoutez ou que vous retirez du matériel de ce produit, et que le poids du matériel change, répétez ces étapes d'ajustement pour garantir la sécurité et une utilisation optimale.

Les réglages doivent s'effectuer facilement et sans forcer dans toutes les positions et rester en place une fois réalisés. Si les réglages sont difficiles à effectuer et ne restent pas en position, suivez les instructions pour desserrer ou resserrer la tension afin que les mouvements soient plus aisés. Selon le produit que vous utilisez et le réglage, il faut parfois effectuer plusieurs tours de vis avant de remarquer une différence.


Lift – Up and down
Elevación (arriba y abajo)
Ajustement en hauteur : bas et haut





Follow these instructions to tighten or loosen tension.
 Siga estas instrucciones para ajustar o aflojar la tensión.
 Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.



Tilt – Forward and Backward
Inclinación (adelante y atrás)
Inclinaison : Avant et arrière



Follow these instructions to tighten or loosen tension.
 Siga estas instrucciones para ajustar o aflojar la tensión.
 Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.



CAUTION! The bottom nut will turn during adjustment of the top nut; DO NOT apply any tool to the bottom nut. Serious damage to the Pivot may occur if these instructions are not followed.

PRECAUCIÓN La tuerca inferior gira mientras se ajusta la tuerca superior; NO aplique ninguna herramienta a la tuerca inferior. Si no sigue estas instrucciones, pueden producirse daños graves.


ATTENTION ! L'écrou du bas tournera pendant l'ajustement de celui du haut ; n'utilisez AUCUN outil sur l'écrou du bas. De graves dommages pourraient survenir dans le cas où ces instructions ne seraient pas suivies.



9


Continue to Step 10 on page 13...
 Continúe por el paso 10 en la página 13...
 Suite à l'Étape 10 en page 13...






4 a


TM Mounting Hardware




b






TM Mounting Hardware





5




Continue to Step 6 on page 9...
Continúe por el paso 6 en la página 9...
Suite à l'Étape 6 en page 9...
















400mm Extension Hardware






6 FIND APPROPRIATE FASTENERS FOR YOUR DISPLAY: BUSQUE ABRAZADERAS APROPIADAS PARA LA PANTALLA: TROUVEZ LES FIXATIONS APPROPRIÉES À VOTRE ÉCRAN :



Large Display Cart Hardware



Screw Diameter
Diámetro de tornillo
Diamètre de vis




Screw Length
Longitud de tornillo
Longueur de vis




IMPORTANT: To ensure screws have the minimum thread engagement in the display, tighten screws with at least six, full, 360° revolutions.
IMPORTANTE: Para asegurarse de que los tornillos tienen capturada la rosca mínima necesaria en la pantalla, apriételos con al menos seis vueltas de rosca completas (de 360°).
IMPORTANT : afin de vous assurer que les vis sont bien engagées dans l'écran, serrez-les en effectuant au moins six tours complets de 360°.


CAUTION: DO NOT overtighten fasteners. Overtightening may cause damage to your equipment.
Cuidado:: No sobreapriete los tornillos, pues podría causar un daño al equipo.
Attention: ne forcez pas le serrage de la vis, cela pourrait endommager l'écran et/ou les attaches.

Recessed Mount
Empotrado
Encastré






7



a










Use fastener chosen from Step 6.
Utilice la abrazadera elegida en el paso 6.
Utilisez la fixation choisie au cours de l'étape 6.

b

100x100mm VESA Plate Hardware


4x
M5 x 10mm



$y^1 = y^2$
 $x \leq 600\text{mm}$



Use fastener chosen from Step 6.
Utilice la abrazadera elegida en el paso 6.
Utilisez la fixation choisie au cours de l'étape 6.



MINIMUM THREAD ENGAGEMENT LONGITUD MÍNIMA A ENROSCAR ENGAGEMENT MINIMUM DES VIS

4mm

4

40mm

5mm

5

40mm

6mm

6

45mm

8mm

8

50mm

20mm

20mm

20mm

25mm

g Tighten screws with at least six, full, 360° revolutions*, but do not over tighten; over tightening may cause damage to display and/or brackets.


* Six full turns will ensure a minimum thread engagement roughly equal to the diameter of the screw. For instance, if the screw diameter is 8mm, the minimum thread engagement is also 8mm.)

g Apriete los tornillos con al menos 6 giros completos de 360°*, pero no los sobreapriete pues podría dañar el monitor y/o los soportes de montaje.


* Seis giros completos aseguran una rosca mínima del tornillo prácticamente igual al diámetro del tornillo. Por ejemplo, si el diámetro del tornillo es de 8 mm., la rosca mínima deberá ser también de 8 mm.

g Serrez la vis en réalisant au moins 6 tours complets* de 360°. Ne serrez pas trop car cela pourrait endommager l'écran et/ou les étriers.


* 6 tours complets permettent d'engager la vis d'à peu près la longueur de son diamètre. Par exemple, si la vis a pour diamètre 8mm, la longueur engagée sera également de 8 mm.



8 **a**



b






TM Mounting Hardware


2x  M4 x 16mm

c


TM Mounting Hardware




a



b





9

It is important that you adjust this product according to the weight of the mounted equipment as described in the following steps. Any time equipment is added or removed from this product, resulting in a change in the weight of the mounted load, you should repeat these adjustment steps to ensure safe and optimum operation.

Adjustments should move smoothly and easily through the full range of motion and stay where you set it. If adjustments are difficult and do not stay in the desired position, follow the instructions to loosen or tighten the tension to create a smooth, easy adjustment motion. Depending on your product and the adjustment, it may take several turns to notice a difference.



Es importante ajustar este producto conforme al peso del equipo montado, según se describe en los pasos siguientes. Cada vez que se agregue o quite equipo de este producto y cambie el peso de la carga montada, deberá repetir estos ajustes para garantizar un funcionamiento seguro y óptimo.

Los movimientos de ajuste deben poder realizarse de manera suave y firme dentro de la amplitud de movimiento permitida, y mantenerse donde usted los fije. Si los ajustes son abruptos o no permanecen en dicha posición, siga las instrucciones para aflojar o ajustar la tensión y suavizar así el movimiento. Dependiendo del producto y el ajuste, es posible que deba hacer varios intentos hasta poder observar la diferencia.


Il est important que vous fixiez ce produit par rapport au poids du matériel installé, comme l'indiquent les étapes suivantes. À chaque fois que vous ajoutez ou que vous retirez du matériel de ce produit, et que le poids du matériel change, répétez ces étapes d'ajustement pour garantir la sécurité et une utilisation optimale.

Les réglages doivent s'effectuer facilement et sans forcer dans toutes les positions et rester en place une fois réalisés. Si les réglages sont difficiles à effectuer et ne restent pas en position, suivez les instructions pour desserrer ou resserrer la tension afin que les mouvements soient plus aisés. Selon le produit que vous utilisez et le réglage, il faut parfois effectuer plusieurs tours de vis avant de remarquer une différence.

Lift – Up and down
Elevación (arriba y abajo)
Ajustement en hauteur : bas et haut





Follow these instructions to tighten or loosen tension.
Siga estas instrucciones para ajustar o aflojar la tensión.
Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.




10a


Power Strip Hardware





b



c




Cable Management Support Hardware




12


a




b




Cable Management Support Hardware



c


Cable Management Support Hardware

4x**2x**

NOTE: Leave enough slack in cables to allow full range of motion.

No deje el cable excesivamente tenso


Laisser du mou dans le câble



**d**

Top Cap Hardware

1x**1x**

M5x8mm

1x



⚠ WARNING

STORED ENERGY HAZARD! DO NOT OPEN TOWER OR REMOVE SAFETY GUARD!

A primary mechanism within the tower is under tension and can be hazardous to people exposed to it under certain extreme conditions. DO NOT open the tower; DO NOT attempt to service the cart/stand. DO NOT remove safety guards or labels designed to protect or inform of possible hazards. Only Ergotron-approved installers may service or otherwise modify cart/stand. Failure to heed this Warning may result in serious Personal Injury and Damage both to the cart/stand and equipment.



⚠ WARNING

DO NOT load the Cart/Stand past maximum weight capacity. DO NOT mount a display larger than the recommended size. Failure to comply with warning may result in Cart/Stand instability leading to equipment damage or personal injury.




⚠ WARNING



TIPPING HAZARD!

DO NOT allow children on Cart / Stand.
DO NOT route electric cords or equipment cables within reach of children. LOCK CASTERS when Cart is stationary. Failure to comply with this warning may result in Cart / Stand instability leading to equipment damage or personal injury.

⚠ CAUTION



TIPPING HAZARD!

DO NOT move Cart with Display in highest position. DO NOT push Cart from front or back of Tower. DO NOT move Cart over cords or uneven, dirty, soft or sloping surfaces. DO NOT move Cart by pushing on Display. Failure to comply with this caution may result in Cart instability leading to equipment damage or personal injury.

TO MOVE CART

1. Push Display down to lowest position on Cart.
2. Disconnect power cord and attach to Tower.
3. Unlock casters; point casters in direction of travel.
4. Push Cart from side with hands on Tower.

822-025-00

Americas Sales and Corporate Headquarters

St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

EMEA Sales

Amersfoort, The Netherlands
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

APAC Sales

Tokyo, Japan
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

Worldwide OEM Sales

www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com



© 2013 Ergotron, Inc.
All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.