

FRITZ!DECT 200



La toma de corriente inteligente para la red doméstica

Con FRITZ!DECT 200 se podrán manejar los dispositivos conectados, así como medir, registrar y analizar los datos del consumo de energía. A través del estándar DECT la toma de corriente inteligente se conecta cifradamente de forma segura a la red doméstica; además podrá ser manejada cómodamente desde el ordenador, el portátil, el smartphone, un FRITZ!Fon o una tableta – e incluso fuera de casa desde Internet.

Para el control automático se podrán definir horarios individuales; así se podrá determinar si ha de encenderse una vez, diaria o semanalmente, al azar o de manera rítmica. Adicionalmente el FRITZ!DECT 200 podrá sincronizarse con el calendario de Google y desde éste determinar periodos de conexión o desconexión. Con ayuda de la función "Astronómica" podrá determinarse si los dispositivos conectados deben encenderse dependiendo de la hora de salida y puesta de sol. En la interfaz de usuario de FRITZ!Box, en el menú "Smart Home", se visualizará el consumo de energía de los dispositivos conectados, según diferentes parámetros y con ayuda de gráficos claros. Incluso, si se desea, se podrá recibir regularmente a través de un correo electrónico información detallada acerca de la potencia suministrada, el estado de cada dispositivo, su consumo, el coste de la factura eléctrica y también acerca de las emisiones de dióxido de carbono que se están generando.

FRITZ!DECT 200 es compatible con todos los modelos de FRITZ!Box, incluso con la base DECT con firmware actual. Gracias a las actualizaciones gratuitas se pondrán a disposición de los usuarios nuevas funciones.

Todas las ventajas de un vistazo

- Toma de corriente con activación inteligente
- Activa automática o manualmente el suministro de energía para los dispositivos conectados
- Permite medir el consumo de energía, guardar y analizar los datos
- Es posible administrarlo desde un ordenador, un portátil o una tableta. Incluso se puede manejar a través de Internet
- Conexión vía DECT a la red doméstica – cifrada desde la fábrica
- Diseño muy compacto – permite la utilización en prácticamente cualquier toma de corriente
- Actualización de las nuevas funciones
- Utilizable con FRITZ!Box, incluyendo estación DECT y FRITZ!OS a partir de la versión 5.50



Datos técnicos

- Activa automática o manualmente el suministro de energía para los dispositivos conectados (con un consumo de hasta 2.300 vatios)
- Encendido manual: con el botón en el FRITZ!DECT o utilizando el FRITZ!Fon, desde el ordenador o un dispositivo portátil con acceso a la interfaz de usuario de FRITZ!Box o simplemente utilizando la aplicación MyFRITZ!App para iPhone o iPad
- Encendido automático: sólo una vez, diariamente, semanalmente, rítmicamente, al azar, a través de la función "Astronómica," es decir, dependiendo de la hora de salida y puesta de sol o a través del calendario de Google
- Mide y almacena los datos del consumo de energía de los dispositivos eléctricos conectados previamente para analizarlos posteriormente; registra el voltaje de corriente y tensión actual en voltios, realiza una evaluación por hora, día, mes, año en kWh, € y también según las emisiones de CO₂
- Evaluación del consumo de energía con función de envío de correo electrónico de información: se podrán enviar por correo electrónico datos como el potencia utilizada o conmutación
- Configuración con ayuda de la interfaz de usuario de FRITZ!Box
- Es posible administrarlo desde un ordenador, un portátil o una tableta. Incluso se puede manejar a través de Internet
- Encendido y visualización de la potencia actual a través del FRITZ!Fon
- Conexión vía DECT a la red doméstica – cifrada desde la fábrica
- Las actualizaciones pondrán a disposición de los usuarios nuevas prestaciones

Puertos e interfaces

- Conexión a la corriente eléctrica de 230 voltios, 50 Hz en una toma de corriente tipo F (CEE 7/4)
- Estándar DECT
- Para los dispositivos conectados hasta 2300 vatios /10 A

Requerimientos del sistema

- Toma de corriente de 230 voltios, tipo E CEE 7/5 o F CEE 7/4
- FRITZ!Box con DECT y FRITZ!OS 5.50 (o más nueva) o la versión de laboratorio del firmware correspondiente; mayor información: avm.de/en/dect
- Navegador web compatible con HTML5

Características físicas

- Dimensiones (A x A x P): aprox. 59 x 93 x 41 mm (sin enchufe)
- Peso: aprox. 1.34 g
- Capacidad máxima: 1,5 vatios
- Consumo en estado de reposo: 0.9 vatios

Servicio

El paquete de servicios de AVM incluye la actualización periódica gratuita y el soporte técnico (por correo electrónico).

© 2013 Todas las marcas mencionadas (nombres de productos, logotipos, nombres comerciales) son marcas comerciales protegidas por sus respectivos propietarios. Las marcas AVM, FRITZ! y FRITZ!Box son marcas registradas de la firma AVM GmbH. Este dispositivo podrá ser utilizado en todos los países de la Comunidad Económica Europea, incluyendo Suiza, Noruega e Islandia.

139535 • 10.2013.01

Las imágenes de los productos son representaciones aproximadas. Salvo modificaciones técnicas y errores.

fritzbox.eu

AVM International · Alt-Moabit 95 · 10559 Berlín, Alemania · Teléfono +49 30 39976-232 · info@avm.de

