



KVM Switch Compact USB Audio DVI, 2 Porte

Cod.Art.: 42341

Descrizione

- Commutazione di Monitor, mouse, tastiera ed altre periferiche USB 2.0
- Spegnimento automatico di monitor, periferiche USB e audio / microfono
- La commutazione avviene tramite tasto "Quick Switch" o tastiera
- Supporta segnali DVI-D fino a 1920 x 1200 e HDCP (HD Ready)***

*** Questo prodotto non è adatto per connessioni di Monitor HDMI, schede grafiche e notebook/PC. Per tali connessioni vi consigliamo la versione KVM HDMI [Art. 42340](#)

Dettagli Tecnici

- Funzione Switch KVM: commutazione video e di mouse, tastiera, gamepad e relative funzioni standard
- Funzione Switch USB 2.0: le porte USB 2.0 sono attivabili insieme alle porte KVM. Collegando un Hub USB, possono essere connesse altre periferiche USB come pen drive, hard disk, lettori di schede e stampanti USB per poterle condividere tra i Computer collegati.
- Questa funzione è conforme allo standard USB 2.0 per velocità di trasferimento dati fino a 480MBit/sec
- Funzione Switch Audio: le stesse impostazioni sono disponibili per dispositivi audio analogici con interfaccia jack da 3,5mm come casse, microfoni e cuffie.
- Supporta risoluzioni DVI-D Single Link fino a 1920 x 1200, HDCP

Commutazione:

- Tasto "QuickSwitch" sullo Switch KVM con cavo lungo ca. 90cm
- Commutazione tramite tasti hotkey sulla tastiera via 'Bloc Scorr'
- Commutazione tramite tasti hotkey sulla tastiera con combinazione 'CTRL + ALT + *' dove * è un tasto configurabile (solo con PC e Mac)
- Via Software / Icone sulla Taskbar (solo con PC e Mac)
- Le porte DVI, USB 2.0, e Audio vengono commutate congiuntamente
- E' possibile escludere le porte Audio dalla commutazione (solo con PC e Mac)

Altre caratteristiche:

- Indicazione di stato tramite LED sullo switch KVM e sulla barra delle applicazioni (PC e Mac)
- Compatibile con PC e Mac, Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Linux (ad esempio Ubuntu 7.10), Mac OS 10.5.x. I driver necessari sono inclusi nelle attuali versioni dei sistemi operativi e non disponibili separatamente.
- 2 anni di garanzia

Contenuto della confezione:

- Switch KVM DVI 2 porte con cavi integrati
- Istruzioni per l'uso (inglese, tedesco, francese, italiano)
- CD con software (disponibile anche in download)

Porte console:

- 2x USB tipo A per mouse, tastiera, Hub e altri dispositivi USB
- 1x DVI-I femmina (supporta solo segnali digitali)
- 2x 3,5mm jack per casse e microfono

Dati tecnici:

- Dimensioni: circa 9 x 7 x 2,5 cm (cavi esclusi)
- Lunghezza cavi 1m

Disponibile anche nelle versioni DisplayPort [Art. 42343](#), VGA [Art. 42342](#), e HDMI [Art. 42340](#)