




LG One:Quick|Share SC-00DA

# Inhalte einfach teilen ohne Basisstation



LG One:Quick Share ist eine drahtlose Bildschirmfreigabelösung für LG One:Quick Produkte und ausgewählte LG Digital Signage Serien. Mit One:Quick Share können Sie ganz einfach Ihren persönlichen PC-Bildschirm für LG Signage freigeben.

\* LG One:Quick Share ist mit ausgewählten LG Digital Signage-Modellen kompatibel. Bitte überprüfen Sie die kompatiblen Modelle auf der offiziellen B2B-[lg.com](http://lg.com)-Website.  
\*\* Lautstärke, Bildmodus, Auto-Helligkeit, Präsentationstimer, Agenda/Notiz können in der LG One:Quick Share PC App eingestellt werden.



Einfache Verbindung



Plug and Play



Kablos Inhalte teilen



WLAN integriert

## KOMPATIBLE MODELLE

Produktkategorie	Modellname	*Stand November 2021
Standard Signage	UH7F / UH7F-H (65"/ 55"/ 49")	
	UH5F / UH5F-H (98"/86"/75"/65"/ 55"/ 49"/ 43")	
	UM3DG / UM3F / UM3DF (65"/ 55"/ 49"/ 43")	
	UM3DG-H (98"/86"/75")	
	UL3G / UL3J (86"/ 75"/ 65"/ 55"/50"/ 43")	
	WP400 / WP401	
TV Signage	UR640S / UT640S (86"/ 75"/ 65"/ 55"/50"/ 43")	
	STB-6500	
LED Signage	LAEC015-GN	

## SPEZIFIKATIONEN

One:Quick Share	
Mehrere Benutzer	Ja
Split View	Ja (Max. 4 Ansichten)
Admin Mode	Ja
Signage Control	Ja
Sound Control	Ja

USB Dongle	SC-00DA
Integriertes OS	Linux
CPU	Quad-core Cortex™-A7
Interner Speicher	eMMC (4 GB), DDR3 (512 MB)
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Video	H.264
Anschlüsse	USB 2.0 Type A (1)
Abmessungen (L x H x B)	63.8 x 63.8 x 13.5 mm / USB Kabel (85.5 mm)
Gewicht	46 g
Stromverbrauch	2.0 W (Typ.), 2.5 W (Max.)
Betriebstemperatur /-feuchtigkeit	0°C bis 40°C / 0% bis 85%

Empfohlene PC Leistung	PC
Betriebssystem	Windows 8.1 64 bit (oder höher)
	macOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 64 bit
CPU	Intel Sandy Bridge i3 (oder später)
	Skylake i3 / i5 / i6 (oder später)
	AMD Ryzen 1. Generation (oder später)
Speicher	8 GB↑

\* Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte lesen Sie das Produkthandbuch für Details zur Produktverwendung.



Download  
LG C-Display+  
Mobile App  
Google Play Store

[www.lg.com/global/business/information-display](http://www.lg.com/global/business/information-display)  
[www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay](https://www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay)  
[www.facebook.com/LGInformationDisplay](https://www.facebook.com/LGInformationDisplay)  
[www.linkedin.com/company/lginformationdisplay](https://www.linkedin.com/company/lginformationdisplay)  
[twitter.com/LG\\_ID\\_HQ](https://twitter.com/LG_ID_HQ)

LG kann ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Spezifikationen und Produktbeschreibungen vornehmen. Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten. „LG Life's Good“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der LG Corp. Die hier erwähnten Produkt- und Markennamen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

## PRODUKTINFORMATIONEN



### SC-00DA

Integriertes OS	Linux
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Anschlüsse	USB 2.0 Type A (1)
One:Quick Share Hauptfunktionen	Benutzerwechsel, Split View (Max. 4 Bildschirme), Admin mode, Signage Control, Sound

## Abmessungen (Einheit: mm)

