



2 Port VGA, USB 2.0 & Audio KVM Switch Compact

Artikelnummer: 42342

Beschreibung

- Schaltet automatisch sowohl Monitor, USB-Devices und auch Audio/Mikrofon um
- Besitzt eine VGA Monitor- und zwei USB 2.0-Buchsen und jeweils einen Audio bzw.- Mikrofonanschluss
- Unterstützt USB 2.0 Device Sharing, USB Ports unterstützen USB 2.0 und Hubs um weitere USB Geräte anzuschließen
- Zum Anschluss an den Computer sind zwei KVM-Kabel fest am Switch angeschlossen
- Das Umschalten bzw. Wechseln der Computer erfolgt entweder per "QuickSwitch" Button, mitgelieferter Software oder Tastatur-Hotkey
- Unterstützt hoch auflösende VGA-Signale

HINWEIS:

Verwenden Sie als Video-Schnittstelle für den KVM Switch die gleiche Schnittstelle wie die vom Monitor!

Für einen VGA Monitor verwenden Sie diesen KVM Switch.

Für einen DVI-Monitor verwenden Sie die DVI Version Nr.42341 dieses KVM Switch.

Für einen DisplayPort-Monitor verwenden Sie die DP Version Nr.42343 dieses KVM Switch.

Für einen HDMI-Monitor verwenden Sie die HDMI Version Nr.42340 dieses KVM Switch.

Technische Details

Schaltet VGA, USB-Maus und -Tastatur, USB 2.0-Devices, Stereo Lautsprecher und Mikrofon zwischen zwei Rechnern um.

- KVM Switch Funktion: Unterstützt USB-Mäuse, -Tastaturen und -Gamepads und deren Standardfunktionen
- USB 2.0 Switch Funktion: Die USB 2.0 Ports sind gemeinsam mit den KVM Ports umschaltbar. Bei Anschluss eines USB Hubs können auch weitere USB Devices wie z.B. Pen Drives, Sticks, USB Festplatten, Kartenleser, USB Drucker etc. angeschlossen werden.
- Diese USB Switch Funktion steht mit voller USB 2.0 Geschwindigkeit von bis zu 480MBit/sec. zur Verfügung. Bitte beachten Sie aber, dass Sie diese Ports immer erst nach abgeschlossenen Datentransfers der angeschlossenen USB Devices umschalten sollten!
- Audio Switch Funktion: die gleichen Umschaltfeatures stehen auch für analoge Audiogeräte mit 3,5mm Stereoanschluss zur Verfügung, zum Beispiel zum Anschluss von Lautsprechern, Mikrofon, Kopfhörer oder Headset
- VGA-Anschluss: Unterstützt auch höchstaflösende VGA-Signale

Umschaltfunktionen:

- Umschalttaste "QuickSwitch" am KVM Switch mit ca. 90cm Kabel

- Tastaturhotkeyumschaltung via 'ROLLEN'-Taste
- Tastaturhotkeyumschaltung via 'STRG + ALT + *-Taste, *-Taste konfigurierbar (nur PC und Mac)
- Umschalten über Software / Icon in der Taskleiste (nur Windows und Mac)
- Die VGA, USB 2.0, und Audio Ports werden gemeinsam umgeschaltet
- Bei Bedarf können die Audioports per Software fest an einen Port gebunden werden (nur PC und Mac)

Weitere Features

- Statusanzeige per Anzeige-LED am KVM Switch sowie über Taskleistenicon (nur PC und Mac)
- Kompatibel zu PCs und Macs mit modernem Betriebssystemen ab Windows 2000/XP/Vista/7/8, Linux (z.B. Ubuntu 7.10), Mac OS 10.5.x. Die benötigten USB-Treiber sind in aktuellen Versionen der Betriebssysteme enthalten und nicht separat verfügbar
- 2 Jahre Herstellergarantie

Lieferumfang:

- VGA KVM Switch USB Audio 2 Port mit angeschlossenen Systemkabeln
- Handbuch (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch)
- Software CD (auch als Download verfügbar)

Konsolenanschlüsse:

- 2x USB Typ A Buchse für Maus, Tastatur, USB Hub und andere USB-Devices
- 1x VGA HD-15 Buchse
- 2x 3,5mm Klinkenbuchse für Stereo Lautsprecher und Mikrofon

Technische Daten

- Abmessungen ca. 9 x 7 x 2,5cm (ohne Kabel)
- Kabellänge ca. 1m
- Die KVM-Kabel vereinen alle vier benötigten Kabel in einem (VGA, USB, Audio, Mikrofon)

Hinweise:

An HDMI-Anschlüssen verwenden Sie unsere [HDMI-Version Nr.42340](#).

An DVI-Anschlüssen verwenden Sie unsere [DVI-Version Nr.42341](#).