

VGA & Audio auf HDMI Konverter

Artikelnummer : 38165



Beschreibung

Dieser Konverter kombiniert ein VGA-Monitorsignal mit einem analogen Audiosignal zu einem HDMI-Signal, zum Beispiel zur Ausgabe auf einem HDTV Fernsehgerät. Er wird einfach nur angeschlossen und es ist keine Konfiguration notwendig. Die Auflösung des Videosignals wird dabei nicht verändert.

- Konvertiert VGA und analoges Audio in ein HDMI-Signal
- Unterstützt Auflösungen bis FullHD 1080p
- Unterstützt analoge Stereo-Eingangssignale
- Einfache Plug-and-Play Installation
- 2 Jahre Garantie

Technische Details

- Konvertiert und kombiniert VGA und analoges Audio in ein HDMI-Signal
- Ausgang: HDMI Buchse
- Eingänge: VGA Buchse und 2x RCA Stereo Buchse
- Unterstützte TV-Auflösungen 480p, 576p, 720p, 1080i & 1080p @ 50/60Hz
- Unterstützte PC-Auflösungen 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x960 & 1280x1024 @ 60/75Hz
- Unterstützt 12 Bit Farbtiefe pro Kanal, gesamt 36 Bit
- Unterstützt 225MHz/2,25Gbit/s pro Kanal, insgesamt 6,75Gbit/s Bandbreite
- Da keine Skalierung des Videosignals stattfindet muss das Eingangssignal einer der o.g. Auflösungen entsprechen und der Monitor muss diese unterstützen
- Unterstützt analoge Stereo-Eingangssignale über 2x RCA Buchse, 3,5mm Anschluss über Adapterkabel
- Netzteil mit Steckervorsätzen für Euro, UK, US und AUS/CN Steckdosen, 100-240VAC - 5VDC ca.1A
- Abmessungen ca. 9 x 7 x 3 cm (BxLxH)
- Nettogewicht ca. 0,2 kg, inkl. Verpackung und Zubehör ca. 0,4 kg

© LINDY 2017