

## Switch KVM Pro DisplayPort 1.2 USB 2.0 & Audio, 2 ports

N° Art.: 39304



### Description

Ce Switch KVM commute les signaux DisplayPort et plusieurs ports USB ainsi que l'audio en stéréo. Avec son boîtier en métal robuste il est protégé contre toutes les interférences et prend place sur tout bureau.

- Compatible DisplayPort jusqu'à 4K en 60 Hz
- Compatible USB 2.0 avec 4 ports et prise en charge des hubs
- Commute aussi bien souris, clavier USB et moniteur que d'autre périphériques USB 2.0 ou audio - de façon individuelle ou commune
- USB transparent pour souris et clavier: reconnaissance exacte du modèle et prise en charge des pilotes rattachés pour tous les ordinateurs raccordés.
- la commutation entre les ordinateurs peut se faire par raccourcis clavier ou par touches présentes sur le switch KVM
- Garantie 2 ans

Câble de connexions aux ordinateurs à commander séparément

### Détails techniques

Commute entre deux ordinateurs les signaux DisplayPort 1.2 jusqu'à 4K60, clavier et souris USB, périphériques USB 2.0, audio stéréo et microphone.

### Caractéristiques DisplayPort:

- Pris en charge DisplayPort avec résolutions jusqu'à 4K @ 60Hz, 3840x2160@60Hz
- Prise en charge audio via DP, pas de prise en charge MST
- Les ordinateurs doivent avoir une sortie DisplayPort
- Le moniteur doit également avoir une entrée DisplayPort ou Mini-DP, les convertisseurs passifs DP vers HDMI sont pris en charge dans certains cas avec un câble HDMI d'une longueur maximale de un mètre (à éviter)

### Caractéristiques USB

- **Fonction de commutation/partage USB 2.0:** deux ports hubs USB 2.0 sont commutable avec ou sans les ports KVM( grâce à des raccourcis clavier). Le raccordement d'un hub USB 2.0 permet de partager d'autres périphériques USB 2.0.
- Cette fonction USB Switch/Share est disponible avec des taux de transfert USB 2.0 jusqu'à 480MBit/sec. Merci de noter que ces ports ne doivent être commutés que lorsque les transferts de données sont terminés !
- **Fonction True Transparent USB:** reconnaissance du modèle exacte de souris et de clavier ainsi que des pilotes rattachés, avec leurs fonctionnalités propres pour tous les ordinateurs connectés.

## **Fonction de commutation/partage audio**

- les mêmes fonctions de commutation sont disponibles pour l'audio (avec les ports KVM / séparément / fixé à un port ) via une connexion jack 3,5mm stéréo analogique, pour le raccordement de haut-parleurs, microphones ou casques

## **Autres fonctions**

- Indication d'état par touches à LED: blanc pour les ports KVM, rouge pour les ports USB 2.0
- Alimentation via une alimentation externe fournie

## **Données techniques**

- Boîtier métal, connectiques à l'arrière
- Dimensions: 25,5x12,5x4,6cm (sans câbles)
- Poids 1kg, avec emballage et alimentation 1,5kg

## **Connectiques pour chacun des ordinateurs:**

- 1x DisplayPort + 1x USB 2.0 B femelle, 2x jack audio 3,5mm femelle.

## **Connectiques console:**

- 2x USB Type A femelle pour clavier et souris (ports KVM, pas de périphériques USB)
- 2x USB 2.0 Type A femelle pour périphériques USB ou Hub (ou clavier et souris)
- 1x DisplayPort pour un moniteur
- 2x jack 3,5mm femelle pour haut-parleurs stéréo (vert) et microphone (rose)

## **Contenu de la livraison**

- Switch KVM PRO USB 2.0 Audio DisplayPort
- Alimentation multi-pays 240VAC / 9VDC avec 4 adaptateurs secteur (Euro, UK, US, AUS)
- Manuel