

Steckdosenleiste

00223151 Steckdosenleiste, 3-fach, Überspannungsschutz, Schalter, 1,4 m, Schwarz



Highlighttext:

- Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu drei elektrischen Geräten
- integrierter Überspannungsschutz schützt vor Spannungsspitzen, statischer Aufladung und indirekten Blitzeinschlag
- rote Kontrollleuchte: optische Funktionsanzeige des Überspannungsschutzes
- grüne Kontrollleuchte: optische Anzeige der Schutzleiterfunktion (Erdung)
- mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
- zweipoliger, rot beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benötigte und Stand-by-Geräte auszuschalten
- Zugentlastung und Knickschutz am Stecker und an der Steckdosenleiste schützen vor Kabelbruch
- Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen

Verbraucherhinweis:

Leuchtet die grüne Kontrollleuchte des Schutzleiters nach dem Einschalten nicht, ist die Steckdose, an der die Leiste angeschlossen ist, nicht geerdet. Schließen Sie kein Gerät mehr an die Steckdose an und wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.

Leuchtet die rote Kontrollleuchte des Überspannungsschutzes nach dem Einschalten nicht, ist die Überspannungsschutzfunktion nicht mehr intakt. Angeschlossene Geräte sind nicht mehr geschützt.

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Anschluss: Schutzkontakt-Kupplung
- Betriebsspannung: 250 V
- Kabeltyp: H05VV-F3G1,5
- Max. Ableitstrom: 6000 A
- Max. Anschlussleistung: 3680 W
- Netzspezifikation: 16 A
- max. Gesamt-Ableitstrom: 12000 A
- Aderanzahl: 3
- Funktion: Schalter
- Material: Kunststoff
- Aderquerschnitt: 1,5 mm²
- Kabellänge: 1,4 m

Lieferumfang:

- 1 Steckdosenleiste
- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 480279	Marke	Art.Nr.	VE	MB
	hama	00223151	6	1