

# VERTIV™ AVOCENT® 18,5" LOCAL RACK ACCESS (LRA) KONSOLEN



Erweiterter Zugriff auf lokale Racks für Rechenzentren

## VORTEILE

### Local Rack-Konsole

- **Großer Bildschirm:** 18,5 Zoll (47 cm) im 16:9-Format mit variablen Auflösungen für optimale Performance
- **Formfaktor:** Einfacher Zugriff auf Racks, sichere Verriegelung, mit nur 1HE Platzbedarf im Rack
- **KVM-Kompatibilität:** Die LRA-Konsolen sind kompatibel mit allen Vertiv Avocent KVM-Switches für Rechenzentren
- **On-Screen-Display:** Benutzerfreundliches, intuitives Design in mehreren Sprachen
- **Bietet konventionellen Zugriff und Steuerung:** im Rechenzentrum für Notfälle sowie für dauerhafte Nutzung
- **Einfache Bedienung:** Benutzerfreundliche vollständige 103-Tasten-Tastatur mit separatem Ziffernblock
- **Umweltfreundlich:** Geringer Energieverbrauch bei Betrieb und Standby
- **Globale Verfügbarkeit:** Zertifizierungen und mehrsprachige Tastaturunterstützung.

### KVM-Modelle

- **Integrierte KVM-Switch-Optionen:** mit 8 oder 16 Ports, Lokal- und/oder Fernzugriff auf Server.

Die Vertiv™ Avocent® LRA-Konsolenfamilie zeichnet sich durch Einfachheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit aus und wird so zum perfekten Zugriffspunkt für Rechenzentren aller Größenordnungen. Die Vertiv Avocent LRA-Konsole vereint die Effizienz hinsichtlich Energie- und Platzbedarf, wie sie für eine Notfallzugriffslösung gefordert wird, mit dem Komfort und der Benutzerfreundlichkeit einer Workstation-Lösung. Mit der Vertiv Avocent LRA-Reihe ist der problemlose Zugriff auf mehrere Server möglich, wodurch Software-Upgrades, Fehlerbehebung und Systemüberwachung zu einer bequemen Angelegenheit mit geringerem Zeitaufwand werden.

### Reine Tray-Lösung

Die Vertiv Avocent LRA-Konsolen-Trays bieten bewährte Zugriffsmöglichkeiten im Rechenzentrum und verschaffen Rechenzentrumsbetreibern Sofortzugriff auf Server, Netzwerk-Switches und andere IT-Ressourcen aus dem Rechenzentrum heraus, ohne dass dazu irgendwelche Notfallausrüstung oder sonstige umständliche Technik erforderlich ist. Das Tray bietet USB- und VGA-Standardschnittstellen und ist nativ kompatibel zu einer Vielzahl von Servern und Geräten. So ist auch die Kompatibilität zu allen aktuellen Vertiv Avocent-Rechenzentrums-KVM-Lösungen gewährleistet, und die Konsole kann so problemlos in Verbindung mit vielen der marktführenden Vertiv Avocent-Zugriffstechnologien eingesetzt werden.

### Vorintegrierter KVM-Switch

Die Vertiv Avocent LRA-Konsole ist auch mit vorintegriertem KVM-Switch mit 8 bzw. 16 Ports erhältlich, der sich den 1-HE-Rack-Platz mit dem LCD-Tray teilt. Damit ist ein enorm erweiterter Funktionsumfang gewährleistet, ohne weiteren wertvollen Platz im Rechenzentrum zu beanspruchen.



## Technische Daten

<b>LRA185KMM</b>	
Höhe (Rack-Einheiten)	1 HE
Versandabmessungen (B x T x H)	749,3 x 584,2 x 215,9 mm
Minimale gemeinsame EIA-Flansch-Tiefe (zur gemeinsamen Nutzung von 1HE Platz im Rack mit Dell KVM)	706 mm (27,9 Zoll)
<b>ABSTAND DER RACK-STREBEN (AUSSENSEITE ZU AUSSENSEITE) SCHLIESST RUNDLOCHSTREBEN, VIERKANTLOCHSTREBEN UND GEWINDESTREBEN EIN</b>	
Ohne KVM-Switch	613 mm [24,1 Zoll] - 909 mm [35,8 Zoll]
Vorbereitung für KVM-Switch	706mm [27,9 Zoll] - 909 mm [35,8 Zoll]
<b>18,5-ZOLL-LED-MONITOR (47 CM)</b>	
Minimaler Stromverbrauch	Stahl mit Gerätevorderseite aus Kunststoff
Anzeigetyp	18,5" (47 cm) a-Si TFT-LCD-Modulzugang mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Flachbildschirmtechnologie	1366 x 768 WXGA-Bildschirm mit VGA-Anschluss 1600 x 1200 UXGA maximale Auflösung über Down-Sampling
Aktiver Anzeigebereich (B x H)	409,8 mm x 230,4 mm
Diagonale der sichtbaren Anzeige	470,1 mm
Pixelabstand	300 (pro Triade) x 300
Physische Monitorabmessungen (B x T x H)	430,4 mm x 9,9 mm x 254,6 mm
Stromversorgung mit automatischer Netzanpassung	Eingang: 90–264 VAC
<b>TASTATUR/MAUS</b>	
Eingabegerät	Integrierte Tastatur mit Touchpad
Tastatur	103-Tasten-Tastatur mit Ziffernblock
Maus	2 Tasten
Schnittstellen für Eingabegeräte	USB oder PS2
<b>USB-DURCHLAUF</b>	
Zwei USB 2.0-Ports	Zwei unabhängige USB 2.0-kompatible Durchlaufports

## Bestellinformationen

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
<b>EUROPA</b>	
LRA185KMM-201	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-UK ENG
LRA185KMM-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-US INTL ENG
LRA185KMM-204	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-FRA
LRA185KMM-205	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-GER
LRA185KMM-206	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-ITA
LRA185KMM-214	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-CYR
LRA185KMM8D-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-US INTL ENG
LRA185KMM8D-201	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-UK ENG
LRA185KMM8D-204	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-FRA
LRA185KMM8D-205	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-GER
LRA185KMM8D-206	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-ITA
LRA185KMM8D-214	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-CYR
LRA185KMM8D-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-US INTL
LRA185KMM16D-201	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-UK ENG
LRA185KMM16D-204	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-FRA
LRA185KMM16D-205	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-GER
LRA185KMM16D-206	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-ITA
LRA185KMM16D-214	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-CYR
LRA185KMM16D-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-US INTL