



FRITZ!DECT 440

Technische Daten



Technische Daten

Leistungsmerkmale

Vier konfigurierbare Tasten für die komfortable Bedienung von FRITZ!-Produkten für das Smart Home

Schaltet und steuert die neue smarte LED-Lampe FRITZ!DECT 500

Temperatursensor zum Steuern der Heizkörperregler FRITZ!DECT 300 und 301

Schaltet die intelligente Steckdosen FRITZ!DECT 200 und 210

Schaltet und steuert einzelne Geräte und Gruppen

Mit hochauflösendem E-Paper-Display das Smart Home immer im Blick

Über DECT-ULE-Funk mit jeder FRITZ!Box mit DECT-Basis einsetzbar

Flexibel einsetzbar mit magnetischer Wandhalterung

Automatische Updates für neue Funktionen

Perfekt abgestimmt und einfach eingerichtet mit FRITZ!Box

Geräteeigenschaften

Abmessungen (B x H x T): 69 x 69 x 18 mm

Gewicht: 75 g

Einsatzbereit bei einer Umgebungstemperatur von 10° C bis 40° C

Funkstandard: DECT ULE

Funkreichweite: bis zu 40 Meter in Gebäuden

Frequenzbereich: 1880 MHz – 1900 MHz

Maximale Sendeleistung: 250 mW

Lieferumfang

FRITZ!DECT 440

Installationsanleitung

Wandhalterung

1 x Klebestreifen

2 x Schraube / 2 x Dübel

2 x AAA-Batterie

Montage

Die Montage erfolgt mit dem mitgelieferten Klebestreifen bzw. Schrauben

Optional kann das Gerät mobil verwendet werden

Systemvoraussetzungen

FRITZ!Box mit DECT und FRITZ!OS 7.10 oder höher

Voller Funktionsumfang einschließlich FRITZ! DECT 500 ab FRITZ!OS 7.20

Artikelnummer

20002905