



FRITZ!Repeater 1200 AX

Übersicht

Technische Daten



Technische Daten

Leistungsmerkmale

Leistungsstarker WLAN-Mesh-Repeater für große Reichweite und hohen Durchsatz im WLAN

Lässt sich alternativ per Kabelverbindung an einen Router anschließen (LAN-Brücke)

Mit WLAN Mesh lassen sich mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System zusammenfassen (ab FRITZ!OS 6.90). Mehr Infos: avm.de/mesh

2 WLAN-Funkeinheiten: Bis 2.400 MBit/s (5 GHz) + 600 MBit/s (2,4 GHz) für die optimale Versorgung vieler WLAN-Geräte

1 x Gigabit-LAN-Anschluss: Verbundene Geräte (Computer, Drucker, Audio-Video-Zuspieler u. a.) erhalten WLAN-Funktion

Ab Werk sicher mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung, zusätzlich WPA3/2 Transition Mode verfügbar

Kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern

Einfache und sichere Einrichtung per Knopfdruck (WPS-Verfahren)

Anzeige für Verbindungsqualität und Status

Unterstützt das Internetprotokoll IPv6

Einfache Installation

Perfekt abgestimmt auf alle FRITZ!Box-Modelle

Installation per Tastendruck über WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Komfortable Bedienung über browserbasierte Benutzeroberfläche (<http://fritz.repeater>)

Anschlüsse und Schnittstellen

WLAN Access Point: kompatibel zu allen WLAN-Routern mit den Funkstandards 802.11ax/ac/n/g/a

1 x Gigabit-LAN-Anschluss (10/100/1000 MBit/s)

Anbindung ans Stromnetz 230 V, 50 Hz

WLAN: 2.400 MBit/s (5 GHz, 2 x 2, 160 MHz) + 600 MBit/s (2,4 GHz, 2 x 2, 40 MHz)

Lieferumfang

FRITZ!Repeater 1200 AX
Gedruckte Kurzanleitung

Slim-Ethernet-Kabel
Adapter Euro- auf Schuko-Stecker (vormontiert)

Geräteeigenschaften

Abmessungen (H x B x T): ca. 80 x 80 x 37 mm (ohne Stecker)

Gewicht ca. 160 g

Leistungsaufnahme: ca. 4 Watt, maximal 8,4 Watt

Artikelnummer

20002974