

# FRITZ!WLAN Stick AC 860

## Technische Daten

### Highlights im Überblick

- WLAN AC bis 866 MBit/s im 5-GHz-Band
- WLAN N bis 300 MBit/s im 2,4-GHz-Band
- Dual-WLAN mit 2,4 oder 5 GHz
- Kompatibel zu 802.11g/a (54 MBit/s) und 802.11b (11 MBit/s)
- Höchste WLAN-Sicherheit mit WPA2 (802.11i)
- Stick & Surf: sicheres Funknetz ohne Konfiguration
- Software zur Überwachung der Verbindung und Anpassung von Einstellungen
- Sendeleistung konfigurierbar
- Unterstützt Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Selbstinstallierend ohne CD in Windows 10, 8, 7 (32- oder 64-Bit) und Vista (32-Bit)



## Technische Daten

### Features

- USB-WLAN-Client für drahtlose Funknetze

- WLAN 802.11ac bis 866 MBit/s brutto im 5 GHz-Band
- WLAN 802.11n bis 300 MBit/s brutto im 2,4 GHz-Band
- Dual-WLAN für den 2,4-GHz- oder 5-GHz-Einsatz
- Kompatibel mit 802.11n (300 MBit/s), 802.11g (54 Mbit/s) und 802.11b (11 Mbit/s)
- Verschlüsselung nach WPA2 (802.11i) und WPA
- Selbstinstallation in Windows 10, 8, 7 (32- oder 64-Bit) und Windows Vista (32-Bit), Microsoft WHQL-signierte Treiber
- Unterstützt Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Software zur Überwachung der Verbindung und Anpassung von Einstellungen
- Konfigurierbare Sendeleistung
- 2 LEDs zur Anzeige von Verbindung und Aktivität
- Integrierte Antennen
- Kostenlose Treiber- und Software-Updates

## Automatisch sicheres WLAN mit Stick & Surf



- FRITZ!WLAN Stick einmalig mit dem USB-Host der FRITZ!Box verbinden
- Die für die Absicherung des Netzwerks erforderlichen Daten werden automatisch auf den Stick übertragen
- FRITZ!WLAN Stick an den Computer anschließen
- Die WLAN-Verbindung ist nun ohne weitere Konfiguration sicher verschlüsselt
- Alternativ kann die Verbindung auch über WPS (Wi-Fi Protected Setup) hergestellt werden oder WLAN Access Points manuell über „suchen, finden und verbinden“ eingebunden werden

## Anschlüsse und Schnittstellen

- USB-Anschluss nach USB 3.0, kompatibel zu USB 2.0
- WLAN-Funknetze nach 802.11ac (866 MBit/s) und 802.11n (300 MBit/s)
- Frequenzband 5 GHz mit WLAN AC; 2,4 GHz mit WLAN N
- Dual-WLAN AC für den Einsatz von 2,4 oder 5 GHz

## Lieferumfang

- FRITZ!WLAN Stick AC 860

- Installationsanleitung
- USB-Standfuß

## **Systemvoraussetzungen**

- PC oder Notebook der Pentium-Klasse (500 MHz oder höher)
- USB-3.0-Anschluss (abwärtskompatibel zu USB 2.0, mit verringerter Datenrate)
- Betriebssystem: Windows 10, 8, 7 (32- oder 64-Bit) und Windows Vista ab SP3 (32-Bit)
- WLAN Access Point nach IEEE 802.11ac/n/g/b/a

## **Garantie**

- 5 Jahre Herstellergarantie auf Hardware für Endkunden gemäß Garantiebedingungen

## **Artikelnummer**

- 20002687