

# Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Ladrón USB a USBC de Metal

Product ID: HB30A3A1CST



Este concentrador USB 3.0 de 4 puertos convierte el puerto USB-A de su ordenador portátil o de sobremesa en dos puertos USB-A estándar, un puerto USB-A de carga rápida y un puerto USB-C™. También puede extender el rango de sus dispositivos USB mediante el uso de este concentrador como repetidor de punto medio.

## Conecte más dispositivos de forma rápida y fácil

Este concentrador de 4 puertos está diseñado para facilitar el acceso a los puertos, cuando el concentrador está instalado o colocado sobre su escritorio. Los puertos del concentrador guardan suficiente distancia entre sí para que resulte fácil conectar o desconectar los dispositivos USB, sin tener que desconectar otros dispositivos de los puertos adyacentes.

Los puertos USB 3.0 adicionales permiten aumentar su productividad y conectar más dispositivos a su ordenador, o simplemente evitar las molestias de intercambiar dispositivos por el limitado número de puertos de su ordenador portátil. El puerto USB-C es ideal para la conexión con nuevos dispositivos USB-C, como una unidad de disco duro externo USB-C, con un puerto USB-A tradicional de su ordenador.

Solución perfecta para profesionales de informática o cualquier usuario que requiera la conexión y desconexión frecuente de sus dispositivos.

### **Disfrute de la comodidad entre montaje o colocación en el escritorio**

Este concentrador es el accesorio perfecto para un ordenador portátil o una estación de trabajo de sobremesa, gracias a su duradera caja de metal resistente a los desgastes propios del uso a diario.

El soporte para montaje en pared le permite instalar el concentrador en una superficie, como un escritorio o una pared, para adaptarse mejor a sus requisitos.

### **Cargue y sincronice sus dispositivos móviles**

Con el puerto disponible de carga rápida, este concentrador puede ayudarle a garantizar que su tablet o smartphone se cargará y estará listo para su uso cuando lo necesite. También puede sincronizar y acceder a su dispositivo mientras se carga. El puerto USB-A es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2, y ofrece 2,4 amperios de alimentación, a fin de poder cargar sus dispositivos móviles más rápidamente que lo que permiten los puertos USB convencionales.

El modelo HB30A3A1CST está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Instalación en espacios en que los puertos USB 3.0 deben quedar montados de forma segura sobre una superficie, como una pared o un escritorio
- Actualice y expanda la capacidad de conexión de su MacBook, Ultrabook, ordenador portátil o de sobremesa
- Instale en entornos de oficina compartida para proporcionar acceso a un concentrador USB para varios dispositivos

## Features

- Flexibilidad de opciones de montaje, gracias al soporte incluido para instalación en escritorio o en pared
- Conecte un dispositivo periférico USB-C a través de un puerto USB-A convencional
- Agregue puertos USB-C, así como USB-A a su MacBook, Chromebook™ u ordenador portátil o de sobremesa equipado con puerto USB-A
- Compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2, y ofrece 2,4 amperios de alimentación, a través del puerto de carga USB-A.
- Los puertos USB-A son retrocompatibles con dispositivos USB 2.0 y 1.1
- Caja de metal, para uso industrial
- Botón físico integrado de encendido/apagado
- Plug-and-play, compatible además con el intercambio o la conexión en caliente
- Todos los puertos son compatibles con USB 3.0 y tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	4
	Conexión anfitrión USB-C	No
	Estándares Industriales	Especificación 1.2 de carga de batería USB El puerto de carga USB-A ofrece hasta 2,4 amperios de potencia USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
	ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTS5411
	Interfaz	USB 3.0
	Puerto(s) de carga rápida	Sí
	Puerto(s) de dispositivos USB-C	Sí
	Tipo de Bus	USB 3.0
<b>Rendimiento</b>	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
	Conector B	2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra 1 - USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pines, SuperSpeed) Hembra
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Nota	El puerto USB Type-C es solo para datos. USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. El concentrador no es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort ni la entrega de potencia por USB.
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puertos USB Type-A disponible - USB 3.0 (5Gbps)
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - Alimentación 4 - Conexión en puerto del concentrador
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	2A
	Consumo de Energía	24
	Corriente de Entrada	0.6 A

	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	M
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.9 in [24 mm]
	Ancho del Producto	2.4 in [60 mm]
	Color	Negro
	Factor de forma	de Escritorio
	Longitud del Cable	39.4 in [100 cm]
	Longitud del Producto	3.9 in [100 mm]
	Peso del Producto	4.8 oz [135 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	18.9 oz [535 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Concentrador USB 3.0</li> <li>1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)</li> <li>1 - Cable USB-A a USB-B</li> <li>2 - Patas de Goma</li> <li>2 - Soportes de montaje</li> <li>4 - Tornillos de montaje</li> <li>1 - Guía rápida de inicio</li> </ul>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.