

Compact-Keyboard G84-4100



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Extrêmement compact, tout simplement parfait !

Ce clavier compact ultra plat intéressera tous ceux qui manquent de place et ont besoin d'un matériel léger. Il convient par exemple aux applications bancaires, aux installations médicales ou aux systèmes portables. Et se prête tout aussi bien aux applications 19 pouces. Ce clavier se combine idéalement à tous les PC de bureau minces et ordinateurs portables ainsi qu'au Numeric Block G84-4700.

Points forts

- Touches avec contacts à barres d'or croisées (technologie ML)
- Conçu pour un usage intensif – plus de 20 millions de frappes par touche
- Fiabilité élevée et toucher donnant une impression de précision exceptionnelle
- Compacité maximum
- Grande légèreté
- Également disponible sans « touches Windows® » (83 touches)
- Fonctionnalité intégrale d'un clavier standard
- Utilisable avec des pilotes standard du système d'exploitation
- Idéal pour les applications 19" et l'utilisation mobile

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

env. 400 g

Poids total (avec emballage):

env. 500 g

Longueur du câble:

env. 1,75 m

Température de stockage:

-20 °C à 65 °C

Température de service:

0 °C à 50 °C

Consommation:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Connexion:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Homologations produit:

- c-tick 
- UL 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 
- BSMI 

Configuration système:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Volume livré:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Dimensions (produit):

env. 282 x 132 x 26 mm

Dimensions emballage:

env. 315 x 190 x 30 mm

Fiabilité:

- MCBF > 10 milliards d'activations
- MTBF (90) > 169 300 heures

Clavier :

- Technologie des touches: ML
- Longévité touche standard: > 20 millions d'activations
- Caractéristique d'activation: Linéaire
- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Normal
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Conditionnement:

- Quantité de produits dans carton d'emballage: 42
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 8

Durée de garantie:

2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
1	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCABB-0	Bulgarie	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
2	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCABB-2	Bulgarie	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
3	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCABE-0	Belgique	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
4	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCABE-2	Belgique	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
5	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCACD-0	Canada	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
6	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCACD-2	Canada	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
7	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCACH-0	Suisse	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
8	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCACH-2	Suisse	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
9	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCADE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
10	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCADE-2	Allemagne	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
11	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCADK-0	Danemark	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
12	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCADK-2	Danemark	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
13	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAES-0	Espagne	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
14	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAES-2	Espagne	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
15	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
16	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
17	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAFR-0	France	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
18	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAFR-2	France	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
19	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAGB-0	UK	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
20	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAGB-2	UK	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
21	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAHU-0	Hongrie	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
22	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAHU-2	Hongrie	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
23	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAIT-0	Italie	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
24	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAIT-2	Italie	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
25	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAKR-0	Corée	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
26	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAKR-2	Corée	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
27	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCANL-0	Pays-Bas	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
28	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCANL-2	Pays-Bas	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
29	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCANO-0	Norvège	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
30	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCANO-2	Norvège	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
31	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAPL-0	Pologne	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
32	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAPL-2	Pologne	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
33	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAPO-0	Portugal	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
34	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAPO-2	Portugal	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
35	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCARB-0	Anglais (US) / cyrillique	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
36	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCARB-2	Anglais (US) / cyrillique	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
37	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCASF-0	Suède / Finlande	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
38	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCASF-2	Suède / Finlande	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
39	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCASK-0	Slovaquie	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
40	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCASK-2	Slovaquie	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
41	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCATH-0	Anglais (US) / thaïlandais	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
42	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCATH-2	Anglais (US) / thaïlandais	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
43	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCATS-0	Tchèque	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
44	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCATS-2	Tchèque	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	83
45	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMBB-0	Bulgarie	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
46	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMBB-2	Bulgarie	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
47	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMBE-0	Belgique	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
48	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMBE-2	Belgique	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
49	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCD-0	Canada	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
50	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCD-2	Canada	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
51	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCH-0	Suisse	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
52	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCH-2	Suisse	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
53	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMDE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
54	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMDE-2	Allemagne	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
55	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMDK-0	Danemark	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
56	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMDK-2	Danemark	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
57	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMES-0	Espagne	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
58	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMES-2	Espagne	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
59	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
60	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
61	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMFR-0	France	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
62	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMFR-2	France	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
63	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMGB-0	UK	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
64	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMGB-2	UK	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
65	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMHU-0	Hongrie	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
66	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMHU-2	Hongrie	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
67	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMIT-0	Italie	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
68	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMIT-2	Italie	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
69	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMKR-0	Corée	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
70	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMKR-2	Corée	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
71	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMNL-0	Pays-Bas	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
72	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMNL-2	Pays-Bas	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
73	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMNO-0	Norvège	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
74	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMNO-2	Norvège	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
75	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPL-0	Pologne	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
76	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPL-2	Pologne	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
77	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPO-0	Portugal	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
78	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPO-2	Portugal	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
79	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMRB-0	Anglais (US) / cyrillique	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
80	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMRB-2	Anglais (US) / cyrillique	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
81	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMSF-0	Suède / Finlande	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
82	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMSF-2	Suède / Finlande	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
83	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMSK-0	Slovaquie	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
84	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMSK-2	Slovaquie	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
85	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMTH-0	Anglais (US) / thaïlandais	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
86	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMTH-2	Anglais (US) / thaïlandais	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
87	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMTS-0	Tchèque	gris clair	gris clair	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
88	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMTS-2	Tchèque	noir	noir	type 16 mA	USB (PS/2 via adaptateur)	Connexion USB ou PS/2	Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2), Mode d'emploi imprimé	86
89	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPABB-0	Bulgarie	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
90	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPABB-2	Bulgarie	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
91	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPABE-0	Belgique	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
92	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPABE-2	Belgique	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
93	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPACD-0	Canada	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
94	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPACD-2	Canada	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
95	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPACH-0	Suisse	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
96	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPACH-2	Suisse	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
97	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPADE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
98	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPADE-2	Allemagne	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
99	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPADK-0	Danemark	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
100	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPADK-2	Danemark	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
101	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAES-0	Espagne	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
102	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAES-2	Espagne	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
103	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
104	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
105	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAFR-0	France	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
106	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAFR-2	France	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
107	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAGB-0	UK	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
108	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAGB-2	UK	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
109	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAHU-0	Hongrie	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
110	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAHU-2	Hongrie	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
111	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAIT-0	Italie	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
112	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAIT-2	Italie	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
113	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAKR-0	Corée	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
114	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAKR-2	Corée	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
115	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPANL-0	Pays-Bas	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
116	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPANL-2	Pays-Bas	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
117	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPANO-0	Norvège	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
118	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPANO-2	Norvège	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
119	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAPL-0	Pologne	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
120	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAPL-2	Pologne	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
121	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAPO-0	Portugal	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
122	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAPO-2	Portugal	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
123	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPARB-0	Anglais (US) / cyrillique	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
124	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPARB-2	Anglais (US) / cyrillique	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
125	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPASF-0	Suède / Finlande	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
126	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPASF-2	Suède / Finlande	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
127	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPASK-0	Slovaquie	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
128	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPASK-2	Slovaquie	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
129	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPATH-0	Anglais (US) / thaïlandais	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
130	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPATH-2	Anglais (US) / thaïlandais	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
131	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPATS-0	Tchèque	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
132	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPATS-2	Tchèque	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	83
133	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMBB-0	Bulgarie	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
134	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMBB-2	Bulgarie	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
135	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMBE-0	Belgique	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
136	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMBE-2	Belgique	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
137	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMCD-0	Canada	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
138	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMCD-2	Canada	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
139	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMCH-0	Suisse	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
140	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMCH-2	Suisse	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
141	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMDE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
142	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMDE-2	Allemagne	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
143	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMDK-0	Danemark	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
144	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMDK-2	Danemark	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
145	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMES-0	Espagne	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
146	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMES-2	Espagne	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
147	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
148	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
149	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMFR-0	France	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
150	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMFR-2	France	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
151	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMGB-0	UK	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
152	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMGB-2	UK	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
153	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMHU-0	Hongrie	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
154	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMHU-2	Hongrie	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
155	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMIT-0	Italie	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
156	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMIT-2	Italie	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
157	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMKR-0	Corée	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
158	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMKR-2	Corée	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
159	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMNL-0	Pays-Bas	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
160	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMNL-2	Pays-Bas	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
161	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMNO-0	Norvège	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
162	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMNO-2	Norvège	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
163	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMPL-0	Pologne	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
164	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMPL-2	Pologne	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
165	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMPO-0	Portugal	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
166	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMPO-2	Portugal	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
167	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMRB-0	Anglais (US) / cyrillique	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
168	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMRB-2	Allemagne / cyrillique	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
169	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMSF-0	Suède / Finlande	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
170	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMSF-2	Suède / Finlande	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
171	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMSK-0	Slovaquie	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
172	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMSK-2	Slovaquie	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
173	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMTH-0	Anglais (US) / thaïlandais	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
174	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMTH-2	Anglais (US) / thaïlandais	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches
175	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMTS-0	Tchèque	gris clair	gris clair	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86
176	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMTS-2	Tchèque	noir	noir	type 4 mA	PS/2	Connexion PS/2	Mode d'emploi imprimé	86