



## TL-R1620Sep-RP

Laufwerksschacht	16 x 3,5-Zoll SAS 12Gb/s, SAS/SATA 6Gb/s  Das System wird ohne HDD ausgeliefert. Für die HDD Kompatibilitätsliste besuchen Sie bitte <a href="https://www.qnap.com/compatibility/">https://www.qnap.com/compatibility/</a>
Laufwerkskompatibilität	3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SAS/SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SAS/SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SAS/SATA SSDs
Hot-Swap-fähig	Yes
Formfaktor	3U Short Depth Rackmount
Host-Schnittstelle	4 x 12Gb/s SAS 3.0 Wide Ports (4-Wide Port) Mini-SAS HD (SFF-8644)
LED-Anzeigen	Vorderseite: HDD 1-16, Betrieb, Status, Link, Lüfterfehler Rückseite: SAS-Anschluss, Gehäuse-ID
Tasten	Ein/Aus
Abmessungen (HxBxT)	131,3 × 482,2 × 425,3 mm  Mit Ausnahme des Ohrhakens und des hervorstehenden Teils des Netzteils.
Gewicht (netto)	11,48 kg
Gewicht (brutto)	16,01 kg
Max. Anzahl unterstützter HDDs/SSDs	16
Festplattentyp	3,5" oder 2,5" SAS 12Gb/s, SAS/SATA 6Gb/s und 3Gb/s Laufwerke
Betriebstemperatur	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 °C (80,6 °F)
Netzteil	550W(x2), 100-240V

Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch	207,13 W Getestet mit vollständig bestückten Laufwerken.
Lüfter	3 x 80mm, 12VDC
Systemwarnung	Summer
Standardgarantie	5
Verwaltung	<p>Verwaltet durch QNAP QTS / QuTS hero Betriebssystem</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unterstützt Laufwerk S.M.A.R.T. Informationen</li> <li>2. RAID-Erweiterungsgehäuseidentifikator</li> <li>3. RAID-Erweiterungsgehäuse lokalisieren</li> <li>4. Festplatten im RAID-Erweiterungsgehäuse lokalisieren</li> <li>5. Intelligente Lüftersteuerung durch Erkennung der System- und Festplattentemperatur</li> <li>6. Firmware-Aktualisierung über In-Band-SAS-Schnittstelle</li> </ol>

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP Speichermodule, um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Für NAS-Gerät mit mehr als einem Speichersteckplatz verwenden Sie bitte QNAP-Module mit identischen Spezifikationen.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

QNAP behält sich das Recht vor, Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten erhältlich ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und verifiziert, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und die gleiche Leistung wie das Original zu liefern.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.

Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.