

FRITZ!DECT Repeater 100



Ampliar el alcance de los teléfonos DECT

El FRITZ!DECT Repeater 100 permite un mayor alcance al realizar llamadas con los teléfonos inalámbricos DECT. En combinación con FRITZ!Box se cifrarán todas las llamadas a través del repetidor. El cifrado para las conexiones DECT se ha activado en la configuración de fábrica.

Se podrán realizar hasta tres llamadas simultáneamente. Gracias al repetidor se podrán utilizar en la red doméstica las numerosas funciones y servicios de Internet de FRITZ!Box y FRITZ!Fon, como por ejemplo, llamadas de alta calidad (HD), radio por Internet, Podcast y fuentes RSS.

Adicionalmente FRITZ!DECT Repeater 100 permite el transpaso automático de llamadas a través de DECT, de tal manera que durante una llamada se pueda alternar entre la base y el repetidor sin que haya interrupciones. El dispositivo dispone de una toma de corriente integrada, por ello no se pierde ninguna conexión a la red eléctrica. El repetidor se configurará y ajustará automáticamente en el sistema. En el monitor DECT de FRITZ!Box se encontrará información acerca del estado de funcionamiento y a través de esta conexión se podrán realizar actualizaciones del software.

Todas las ventajas de un vistazo

- DECT repetidor para un mayor alcance al realizar llamadas
- Perfectamente compatible con FRITZ!Box, incluyendo estación DECT
- Llamadas telefónicas seguras con cifrado activo desde fábrica
- Hasta tres conversaciones paralelamente
- Funcionamiento como repetidor, también para telefonía HD, radio por Internet y fuentes RSS
- Compatible con estaciones base DECT con el estándar GAP (funciones básicas) y con la función de repetidor activa
- Toma de corriente integrada –no se pierde ninguna toma
- Actualizaciones automáticas a través de FRITZ!Box



Datos técnicos

- Amplia el alcance del área de recepción y emisión de los teléfonos y servicios DECT
- En combinación con FRITZ!Box llamadas telefónicas seguras y cifradas
- Posibilidad de establecer tres conversaciones paralelamente
- Permite el traspaso automático de llamadas a través de DECT, de tal manera que durante una llamada se pueda alternar entre la base y el repetidor sin que haya interrupciones
- Funcionamiento como repetidor, también para telefonía HD, radio por Internet y fuentes RSS, en combinación con FRITZ!Box
- Posibilidad de ampliar con otros FRITZ!DECT Repeater 100 el alcance en cualquier dirección
- Compatible con estaciones base DECT con el estándar GAP (funciones básicas) y con la función de repetidor activa
- Toma de corriente integrada – no se pierde ninguna toma
- Puesta en funcionamiento rápida: con sólo encender presionar el botón DECT en FRITZ!Box
- En el monitor DECT de FRITZ!Box se encontrará información acerca del estado de funcionamiento
- Botón DECT: para encender y apagar el repetidor en la estación base
- Botón de estado: para encender o apagar los indicadores luminosos en el repetidor
- Actualizaciones automáticas del software a través de FRITZ!Box

Puertos e interfaces

- Conexión a la corriente eléctrica de 230 voltios, 50 Hz en una toma de tipo F (CEE 7/4)
- Estándar DECT
- Para los dispositivos conectados hasta 2300 vatios /10 A

Requerimientos del sistema

- Toma de corriente de 230 voltios, tipo E CEE 7/5 o F CEE 7/4
- FRITZ!Box con DECT y FRITZ!OS 5.50 (o más nueva) o la versión de laboratorio del firmware correspondiente; mayor información: avm.de/en/dect
- Navegador web compatible con HTML5

Características físicas

- Dimensiones (A x A x P): aprox. 59 x 93 x 41 mm (sin enchufe)
- Peso: aprox. 134 g
- Capacidad máxima: 1,2 vatios
- Consumo de energía en hibernación aprox. 0,9 vatios

Servicio

El paquete de servicios de AVM incluye la actualización periódica gratuita y el soporte técnico (por correo electrónico).

© 2013 Todas las marcas mencionadas (nombres de productos, logotipos, nombres comerciales) son marcas comerciales protegidas por sus respectivos propietarios. Las marcas AVM, FRITZ! y FRITZ!Box son marcas registradas de la firma AVM GmbH. Este dispositivo podrá ser utilizado en todos los países de la Comunidad Económica Europea, incluyendo Suiza, Noruega e Islandia. 13954 • 10.2013.01 • Las imágenes de los productos son representaciones aproximadas. Salvo modificaciones técnicas y errores.

fritzbox.eu

AVM International · Alt-Moabit 95 · 10559 Berlín, Alemania · Teléfono +49 30 39976-232 · info@avm.de

