Spécifications



La photo est représentative





Eaton MBP6KIG2

Bypass de maintenance Eaton MBP Gen2 pour remplacement du produit sans coupure (Hot-Swap), 6000 VA, Entrée : bornier, Sorties : (2) C13, (3) C39, bornier, Kit de montage en rack inclus

Spécifications générales	
NOM DU PRODUIT	Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP
NUMÉRO DE CATALOGUE	MBP6KIG2
CODE DE MODÈLE	Eaton HotSwap MBP 6000i G2
EAN	3553340684746
LONGUEUR DU PRODUIT	125 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	130 mm
LARGEUR DU PRODUIT	177 mm
POIDS DU PRODUIT	2 kg
CONFORMITÉ	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr RCM

Spécifications du produit

TAILLE DU RACK	3U
TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
CONTENU DU COLIS	• Bypass de maintenance • Câble de connexion à l'onduleur • Kit de montage en rack • Guide de démarrage rapide
TYPE D'ACCESSOIRES	Bypass
UTILISÉ AVEC	9PX Gen2 (5/6kVA) / 9SX Gen2 (5/6kVA)
PRISE	(2) C13, (3) C39
NOMBRE DE SORTIES CÂBLÉES	1
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Ressources

GUIDE UTILISATEUR	eaton-9px-mbp-gen2-advanced-user-guides-en-us.pdf

NOM DU PROJET:	
NUMÉRO DU PROJET:	
PRÉPARÉ PAR:	
DATE:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.