



FRITZ!Repeater 3000 AX

Leistungsmerkmale

Leistungsstarker Repeater für große Reichweiten und hohen Datendurchsatz für

2 x Gigabit-LAN-Anschluss: Verbundene Geräte (Computer, Drucker, Audio-Video-

zahlreiche Geräte im WLAN

Mit WLAN Mesh lassen sich mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System

zusammenfassen (ab FRITZ!OS 6.90). Mehr Infos: avm.de/mesh

3 WLAN-Funkeinheiten: 2400 MBit/s + 1200 MBit/s (5 GHz) + 600 MBit/s (2,4 GHz) für die optimale Versorgung vieler WLAN-Geräte (Wi-Fi 6)

Unterstützt WLAN-Verbindungen mit 160 MHz (VHT160)

Zuspieler u. a.) erhalten WLAN-Funktion lässt sich alternativ per Kabelverbindung an einen Router anschließen (LAN-Brücke)

Ab Werk sicher mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung, zusätzlich WPA3/2 Transition Mode verfügbar

Kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern

Einfache und sichere Einrichtung per Knopfdruck (WPS-Verfahren)

Anzeige für Verbindungsqualität und Status

Unterstützt das Internetprotokoll IPv6

Anschlüsse und Schnittstellen

WLAN Access Point: kompatibel zu allen WLAN-Routern mit den Funkstandards 802.11ax/ac/n/g/a

WLAN: 2.400 MBit/s (5 GHz, 4 x 4) + 1.200 MBit/s (5 GHz, 2 x 2) + 600 MBit/s (2,4 GHz, 2 x 2)

2 x Gigabit-Netzwerk-Anschluss (10/100/1000 MBit/s)

Anbindung ans Stromnetz mit mitgeliefertem Netzteil 230 V, 50 Hz

Einfache Installation

Perfekt abgestimmt auf
alle FRITZ!Box-Modelle

Installation per
Tastendruck über WPS
(Wi-Fi Protected Setup)

Komfortable Bedienung
über browserbasierte
Benutzeroberfläche (<http://192.168.178.1>)

Lieferumfang

FRITZ!Repeater 3000
AX
Netzteil

Netzwerkkabel
Installationsanleitung

Geräteeigen- schaften

Abmessungen (B x H x
T): ca. 9 x 19 x 14,5 cm

Durchschnittliche
Leistungsaufnahme:
ca. 11 Watt

Artikelnummer

20002988