



2 Port HDMI, USB 2.0 & Audio KVM Switch Compact

Artikelnummer: 42340

Beschreibung

- Schaltet automatisch sowohl Monitor, USB-Devices und auch Audio/Mikrofon um
- Besitzt eine HDMI und zwei USB 2.0 Buchsen und jeweils ein Audio bzw- Mikrofonanschluss
- Zum Anschluss an den Computer sind zwei Systemkabel fest am Switch angeschlossen
- Die Systemkabel vereinen alle vier benötigten Kabel in einem (HDMI, USB, Audio, Mikrofon)
- Das Umschalten bzw. Wechseln der Computer erfolgt entweder per "QuickSwitch" Button, mitgelieferter Software oder Tastatur-Hotkey
- LED-Anzeige, für den jeweils aktiven Port
- Unterstützt HDMI-Signale bis 4K@60 Hz (UHD4K60) mit 4:2:0 bei 8bpc, HDCP und 3D
- Unterstützt Rechner mit DisplayPort Grafikkarte bei Verwendung unseres DP-HDMI Adapters Art.-Nr.41018 bzw. Mini-DP-HDMI Adapters Art.Nr.41024

HINWEIS:

Verwenden Sie als Video-Schnittstelle für den KVM Switch die gleiche Schnittstelle wie die vom Monitor!

Für einen HDMI Monitor verwenden Sie diesen KVM Switch.

Für einen DVI-Monitor verwenden Sie [die DVI Version Nr.42341 dieses KVM Switch](#).

Für einen DisplayPort-Monitor verwenden Sie [die DP Version Nr.42343 dieses KVM Switch](#).

Für einen VGA-Monitor verwenden Sie [die VGA Version Nr.42342 dieses KVM Switch](#).

Technische Details

Schaltet HDMI, USB-Maus und -Tastatur, USB 2.0-Devices, Stereo Lautsprecher und Mikrofon zwischen zwei Rechnern um.

- KVM Switch Funktion: Unterstützt USB-Mäuse, -Tastaturen und -Gamepads und deren Standardfunktionen
- USB 2.0 Switch Funktion: Die USB 2.0 Ports sind gemeinsam mit den KVM Ports umschaltbar. Bei Anschluss eines USB Hubs können auch weitere USB Devices wie z.B. Pen Drives, Sticks, USB Festplatten, Kartenleser, USB Drucker etc. angeschlossen werden.
- Diese USB Switch Funktion steht mit voller USB 2.0 Geschwindigkeit von bis zu 480MBit/sec. zur Verfügung. Bitte beachten Sie aber, dass Sie diese Ports immer erst nach abgeschlossenen Datentransfers der angeschlossenen USB Devices umschalten sollten!
- Audio Switch Funktion: die gleichen Umschaltfeatures stehen auch für analoge Audiogeräte mit 3,5mm Stereoanschluss zur Verfügung, zum Beispiel zum Anschluss von Lautsprechern, Mikrofon, Kopfhörer oder Headset
- HDMI-Anschluss: Unterstützt HDMI-Signale bis 4K2K @ 60 Hz (UHD 4K60), 3D und HDCP
- Volle HDMI Audio Unterstützung für digitale Audiosignale

- Unterstützt Rechner mit DisplayPort Grafikkarte bei Verwendung unseres DP-HDMI Adapters Art.-Nr.41018 bzw. Mini-DP-HDMI Adapters Art.Nr.41024

Umschaltfunktionen:

- Umschalttaste "QuickSwitch" am KVM Switch mit ca. 90cm Kabel
- Tastaturhotkeyumschaltung via ROLLEN-Taste
- Tastaturhotkeyumschaltung via STRG + ALT + *-Taste, *-Taste konfigurierbar (nur PC und Mac)
- Umschalten über Software / Icon in der Taskleiste (nur PC und Mac)
- Die HDMI, USB 2.0, und Audio Ports werden gemeinsam umgeschaltet
- Bei Bedarf können die Audioports fest an einen Port gebunden werden (nur PC und Mac)

Weitere Features

- Statusanzeige per Anzeige-LED am KVM Switch sowie über Taskleistenicon (nur PC und Mac)
- Kompatibel zu PCs und Macs mit modernem Betriebssystemen ab Windows 2000/XP/Vista/7/8, Linux (z.B. Ubuntu 7.10), Mac OS 10.5.x und höher. Die benötigten USB-Treiber sind in aktuellen Versionen der Betriebssysteme enthalten und nicht separat verfügbar
- Kompatibel zu Xbox und PS3
- 2 Jahre Herstellergarantie

Lieferumfang:

- HDMI KVM Switch USB Audio 2 Port mit angeschlossenen Systemkabeln
- Handbuch (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch)

Konsolenanschlüsse:

- 2x USB Typ A Buchse für Maus, Tastatur, Hub und andere USB-Devices
- 1x HDMI
- 2x 3,5mm Klinkenbuchse für Stereo Lautsprecher und Mikrofon

Technische Daten

- Abmessungen ca. 9x7x2,5cm (ohne Kabel)
- Kabellänge ca. 1,5m