Switch KM USB 2.0 & Audio, 4 Porte

No.: 32166

Commuta tra 4 PC da una sola postazione con tastiera e mouse

Descrizione

- Controllo di quattro PC utilizzando una sola tastiera e un solo mouse su quattro monitor
- Commutazione tramite i pulsanti sul pannello frontale, hotkeys e la funzione di mouse roaming
- Commutazione audio indipendente e Hub USB 2.0 a 2 porte per condividere ulteriori periferiche USB
- Plug & Play, nessun software richiesto
- 2 anni di garanzia

Uno switch KM consente di controllare e gestire più dispositivi, come PC e server, da una singola postazione con tastiera e mouse.

Lo Switch KM USB 2.0 e Audio, 4 porte di Lindy, è una soluzione desktop per il controllo di quattro PC con display indipendenti da una sola tastiera e un solo mouse. La commutazione tra i computer può essere effettuata premendo i pulsanti sul pannello frontale dell'unità e tramite hotkeys. Grazie alla funzione Mouse Roaming l'utente può passare facilmente da un PC all'altro semplicemente spostando il cursore del mouse attraverso i bordi dello schermo in diversi layout.

L'uscita audio permette di collegare cuffie o altoparlanti per aggiungere un sistema audio a 2 canali, mentre possono essere collegate periferiche USB aggiuntive tramite l'hub USB 2.0 a 2 porte. Sia l'audio che l'hub USB sono commutabili insieme ai computer o tenuti vincolati alla porta selezionata.

Lo switch KM può essere gestito tramite hotkeys senza limitazioni con tutti i sistemi operativi. L'installazione è rapida e semplice e non è richiesto alcun software (non è possibile utilizzarlo dal BIOS). Lo switch KM può essere usato con una tastiera e un mouse cablati standard.

Semplice da configurare e compatibile con una vasta gamma di extender USB Lindy, questa soluzione è ideale per piccoli contesti educativi e aziendali, sale di controllo o per sfruttare al meglio gli apparati IT in ambito domestico.

Nota Bene: non è garantita la piena compatibilità con dispositivi USB wireless

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: -
- Interfaccia Consolle: USB
- Standard delle Interfacce: USB 2.0
- Risoluzione Massima Supportata: DVI: -
- Supporto HDCP: -

- Supporto Audio: Stereo Analogico
- Porte Audio Separate: 3.5mm (Femmina)
- Interfaccia Seriale: -
- Numero di Consolle: 1
- Numero Massimo di PC/Server: 4
- Installabile in Cascata: -
- Metodo di Commutazione: Pulsanti e Hotkey
- Installabile a Rack 19": -
- Funzioni Particolari: Funzione Mouse Roaming, commutazione indipendente dell'audio e dell'hub USB, indicatori LED attivi

Connettori

- Interfacce della Consolle: 2 x USB HID Tipo A (Femmina), 3.5mm (Femmina)
- Interfacce per PC/Server: 4 x USB 2.0 Tipo B (Femmina), 4 x 3.5mm (Femmina)
- Altre Interfacce: 2 x USB 2.0 Tipo A (Femmina)
- Alimentazione: Presa DC 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 220x100x34mm (8.66x3.94x1.34in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.65kg (1.43lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 12VDC 1.5A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di Cartone
- Dimensione Confezione: 295x208x64mm (11.61x8.19x2.52in)
- Peso Lordo: 0.75kg (1.65lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto della Confezione

- KM Switch
- Alimentatore Multi-Country (UK, EU, US, AUS)
- 4 x piedini in gomma
- Manuale Lindy

Riferimenti per l'ordine

- No.: 32166
- EAN: 4002888321668

© LINDY 2021
LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790
Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com
Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH
C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741
RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150