



Maximale Konnektivität. Kompaktes Design.

Dell USB-C Mobiler Adapter – DA300



Umfassendste Lösung

Mit der größten Vielfalt von Anschlussoptionen einschließlich HDMI, DP, VGA, Ethernet, USB-C und USB-A: der Dell USB-C Mobile Adapter - DA300 bietet unterbrechungsfreie Video-¹, Netzwerk- und Datenverbindungen in einem eleganten und kompakten Design.



Keine Kompromisse

Schließen Sie 4K-Displays bei 60 Hz über den DP- oder HDMI-Port an und erleben Sie scharfe und klare Bilder, ohne dass die Performance leidet. Die USB-A und USB-C Downstream-Ports bieten schnelle Datenübertragungsraten, bei bis zu SuperSpeed USB 10 Gbit/s³ bei Anschluss an andere unterstützte Peripheriegeräte⁴.



Innovatives Design

Der einzige USB-C-Adapter mit integriertem Kabelmanagement⁶ und einem runden Koaxial-Kabel, das eine zuverlässige Verbindung mit erweiterter Signalintegrität.

Entwickelt für USB-C-Notebooks



UMFASSEND

Umfassendster kompakter 6-in-1 USB-C-Adapter

Mit der größten Vielfalt von Anschlussoptionen einschließlich HDMI, DP, VGA, Ethernet, USB-C und USB-A: der Dell USB-C Mobile Adapter - DA300 bietet unterbrechungsfreie Video¹, Netzwerk- und Datenverbindungen in einem hübschen und kompakten Design.



KEINE KOMPROMISSE

Klare 4K Auflösung bei 60 Hz und schnelle SuperSpeed USB 10 Gbit/s Datenübertragungsrate

Ohne Kompromisse bei der Leistung an hochauflösende Bildschirme anschließen, dank der Unterstützung des USB-C mobilen Adapters von 4K Auflösung bei 60 Hz². Einfach den PC an einen Monitor oder Projektor anschließen, via DisplayPort oder HDMI 2.0. Auch die Verwendung älterer Videoanschlüsse ist einfach dank des einsatzbereiten VGA-Ports des Adapters. Mit den USB-C und USB-A Downstream-Anschlüssen können Sie andere unterstützte Peripheriegeräte⁴ anschließen und sich dank SuperSpeed USB 10 Gbit/s³ Datenübertragungsraten über schnellere Datenübertragung freuen.



INNOVATIV

Innovatives Design

Klein und rund, der kompakte Adapter passt gut in Ihre Tasche und das verborgene Kabel lässt sich durch Drehen der Adapterabdeckung oben oder unten für ein einfaches Verstauen heraus- und hereinziehen. Dank des längeren Koaxialkabels kann er an unterschiedliche Formfaktoren angeschlossen werden – von Klappgeräten bis zu 2-in-1-Geräten und Geräten mit abnehmbaren Bildschirmen – und bietet eine bessere Signalqualität für eine stabile Verbindung an jedem Arbeitsort.



PLUG & PLAY

Einfaches Plug & Play. Herausragend mit Systemen von Dell.

Einfache Verwendung, der Adapter ist nach dem Einstecken einsatzbereit, die Installation von externen Treibern ist nicht erforderlich. In Kombination mit Dell Systemen genießen Sie Funktionen auf Unternehmensniveau⁵ wie Weiterleitung der MAC-Adresse, PXE Boot und Wake-On-LAN. Funktioniert mit den meisten Betriebssystemen, einschließlich Windows und MAC.

¹ Es wird jeweils nur ein Videoausgang unterstützt.

² Für PCs verfügbar, die DP1.3 und höher mit 4K-Displays unterstützen.

^{3 a)} Ist der Adapter an einen USB-C/Thunderbolt-Port angeschlossen (3A/5V) - werden zwei Downstream-USB-C- und -USB-A-Ports mit USB 3.1 Gen 2 Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s unterstützt.

^{b)} Ist der Adapter an einen USB-C/Thunderbolt-Port angeschlossen (1,5A/5V) - wird nur einer der zwei Downstream-USB-C und -USB-A-Ports mit USB 2.0 Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s auf der Basis „den ersten zuerst bedienen“ unterstützt (das zuerst an entweder den USB-C- oder USB-A-Port angeschlossene Peripheriegerät wird unterstützt)

⁴ USB Mäuse, Tastaturen, Mousedongle, bestimmte SSDs und Flash-Laufwerke.

⁵ Die Merkmale der Dell Business Class umfassen:

PXE-Start (Pre eXecution Environment Boot) – Dies ermöglicht die Remote-Problembehandlung bei einem Computer, wenn dieser über seine Netzwerkkarte mit dem Netzwerk verbunden ist.

Wake-On-LAN – Ermöglicht mithilfe eines über das Netzwerk gesendeten Signals einen Remote-Start Ihres PCs.

Weiterleitung der

MAC-Adresse – Die Weiterleitung der MAC-Adresse erkennt nur eine eindeutige MAC-Adresse, die im BIOS (Basic Input/Output System) des Systems eingegeben ist, indem die MAC-Adresse des Adapters jedes Mal überschrieben wird, wenn das Notebook mit dem Netzwerk verbunden wird. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die MAC-Adresse Ihres PCs unabhängig von der verwendeten USB-C-Dockingstation nicht ändert.

⁶ Basierend auf einer internen Analyse von Dell, Dezember 2017.

Merkmale und technische Daten



Produkt	Dell USB-C Mobiler Adapter – DA300				
Abmessungen	69,80 (T) x 24,5 (H) mm				
Gewicht	80 g / 0,18 lbs				
Hostverbindung	USB – C (Alt-Modus)				
USB-Downstream-Ports für Daten	1 x USB - A ¹ & 1 x USB C ¹ (10 Gbit/s)				
Unterstützung von zwei Displays	Nein				
Video-Ports / Auflösung					
HDMI	4K @ 60 Hz ²				
VGA	Full HD @ 60 Hz				
DisplayPort	4K @ 60 Hz ²				
Energiequelle	Bus betrieben				
Kabeltyp/Länge	Rundes Koaxialkabel ³ / 120 mm				
PD Support	Nein				
Netzwerktechnologie	Gigabit Ethernet (RJ45)				
Kabel	Integriertes Typ-C-Kabel (Rundes Koaxial)				
Netzwerk-Support	PXE Boot ⁴ & MAC Adresse Durchsatz ⁵ mit System-BIOS-Support				
Treiberinstallation	Plug & Play				
Unterstützte Betriebssysteme	Win7 / 8 / 8.1 / 10/ MAC OS				
Kompatibel mit Notebooks von Dell	Latitude 7280	Latitude 5290	Precision 3520	XPS 9560	Vostro NB 7570
	Latitude 7380	Latitude 5490	Precision 5520	XPS 9370	
	Latitude 7480	Latitude 5590	Precision 7520	XPS 9365	
	Latitude 5280	Latitude 7285	Precision 7720	XPS 9575	
	Latitude 5480	Latitude 7390			
	Latitude 5580	Latitude 5289			
	Latitude 7290	Latitude 7389			
	Latitude 7390	Latitude 5290 2-in-1			
	Latitude 7490	Latitude 3390 2-in-1			

¹ Verhalten von USB-Downstream-Ports

- Ist der Adapter an einen USB-C/Thunderbolt-Port angeschlossen (3A/5V) - werden zwei Downstream-USB-C- und -USB-A-Ports mit USB 3.1 Gen 2 Dateiübertragungsrate bis zu 10 Gbit/s unterstützt.
- Ist der Adapter an einen USB-C/Thunderbolt-Port angeschlossen (1,5A/5V) - wird nur einer der zwei Downstream-USB-C und -USB-A-Ports mit USB 2.0 Dateiübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s auf der Basis „den ersten zuerst bedienen“ unterstützt. (das zuerst an entweder den USB-C- oder USB-A-Port angeschlossene Peripheriegerät wird unterstützt)

² Für PCs verfügbar, die DP1.3 und höher mit 4K-Displays unterstützen.

³ Test des Kabellebenszyklus abgeschossen mit bis zu 9360 Zyklen.

⁴ PXE-Start (Pre eXecution Environment Boot) – Dies ermöglicht die Remote-Problembehandlung bei einem Computer, wenn dieser über seine Netzwerkkarte mit dem Netzwerk verbunden ist.

⁵ Weiterleitung der MAC-Adresse – Die Weiterleitung der MAC-Adresse erkennt nur eine eindeutige MAC-Adresse, die im BIOS (Basic Input/Output System) des Systems eingegeben ist, indem die MAC-Adresse des Adapters jedes Mal überschrieben wird, wenn das Notebook mit dem Netzwerk verbunden wird. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die MAC-Adresse Ihres PCs unabhängig von der verwendeten USB-C-Dockingstation nicht ändert.