



**KM-Schalter, der es dem Benutzer von ADDER® CCS-PRO8 ermöglicht ,
Computer gleichzeitig mit einer Tastatur
und Maus anzuzeigen und zu steuern.**

Mit dem ADDER CCS-PRO8 können
Benutzer mit bis zu acht Computern, von denen
jeder über einen oder mehrere eigene
Bildschirme verfügt, über eine einzige Maus interagieren.
Der Benutzer kann den Cursor über die
Bildschirmränder bewegen, um sofort den
Computer auszuwählen, den er steuern möchte,
wodurch das Erlebnis eines einzigen Desktops
entsteht.

Verbesserte Schreibtisch-Ergonomie

Für die Bedienung von bis zu acht
Computern wird lediglich eine Tastatur
und eine Maus benötigt, was die
Ergonomie am Arbeitsplatz verbessert und
den Zeitaufwand für den Zugriff der Bediener auf
mehrere verschiedene Systeme reduziert.

Echte USB-Emulation

Ermöglicht die Nutzung aller Funktionen der USB-
Tastatur und -Maus, einschließlich
Funktionstasten, Scrollräder, Tasten und
Bedienelemente, an jedes System.
USB-Peripheriegeräte und Lautsprecher können
auch unabhängig von Tastatur und
System gemeinsam genutzt werden.
Maus.

Unterstützung mehrerer Monitore:

Das System unterstützt bis zu 16 Monitore pro
Computer. Um Free-Flow auf Computern mit
mehreren Monitoren zu aktivieren, muss ein Treiber
auf dem Zielcomputer installiert werden. (Nur
Windows).

Nahtloses Umschalten mit Free- Fließen

Free-Flow ermöglicht es
Benutzern, automatisch zwischen Zielcomputern
zu wechseln, indem sie den Mauszeiger von
Bildschirm zu Bildschirm bewegen.
Textausschnitte können mithilfe eines
zusätzlichen Treibers auf jedem Computer
ebenfalls zwischen den Rechnern kopiert und eingefügt werden.

Keep-Alive-Funktion: Benutzer

haben die Möglichkeit auszuwählen, welche Computer
„aktiv bleiben“, wodurch verhindert wird, dass die
Zielcomputer in den Ruhemodus wechseln, während sie
nicht benutzt werden. Dies ist nützlich in Situationen,
in denen ein schnelles Umschalten erforderlich ist.

Audiomischung

Der Benutzer kann die zu hörende Audioquelle
unabhängig vom verwendeten Computer auswählen.



ADDER® CCS-PRO8



Externe Steuerungsmöglichkeiten

Das Gerät kann über Hotkeys gesteuert und umgeschaltet werden.

Mausklicks, Ethernet oder RS232. Mit der offenen API,

Das Gerät lässt sich einfach einrichten und in Drittanbietersysteme integrieren.
Systeme.

Zusätzliche Funktionalität

Das CCS-XB-Erweiterungsmodul ist ein optionales Zubehörteil.

das angibt, welcher Bildschirm mit einem gesteuert wird

LED-Anzeige. Für unternehmenskritische Anwendungen.

Redundante Doppelstromanschlüsse sind vorhanden.

Computerverbindungen	
USB B	8x 2.0,
Konsolenverbindungen	
USB A	2x 2.0, Echte Emulation, Volle Geschwindigkeit, Niedrige Geschwindigkeit
USB A	2x 2.0, Echte Emulation (nur HID)
Serielle Schnittstellen	
Serielle Verbindung	1x
Maximale Baudrate	1200 8-Bit
Serienmäßige Zusatzinformationen	Optionsanschluss nur für Fernsteuerungsumschaltung
Serielle Verbindungsart (Konsole)	RJ48 (10p10c)
Audioanschlüsse	
Audiotyp	Analog/Digital
Kanäle	2x
Audio-Richtung	Nur Ausgabe
Zusätzliche Audioinformationen	3,5-mm-Doppelbuchsen zur Unterstützung von analogen und S/PDIF Mini-TOSLINK Glasfaser
Audioeingang	8x 3,5-mm-Klinkenbuchse
Audioausgang	1x 3,5-mm-Klinkenbuchse
Netzwerkunterstützung	
10/100 Unterstützung	Ja
Weitere Informationen	Nur Konfigurations- und Schaltsteuerung
Umwelt	
Betriebstemperaturbereich °C / °F	0 bis 40 °C / 32 bis 104 °F
Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF)	700.000 h
MTBF-Standard	Telcordia SR332 Ausgabe 4 März 2016 Berechnet bei 55 °C
Stromquelle	
12V 3-polig	2x
Eingangsstromversorgung	Verriegelbare 3-polige DC-Buchse
Stromverbrauch	
Maximale Leistung (Watt)	18
Maximale Leistung (Volt)	240
Maximale Leistung (Stromstärke)	0,7

Physikalisches Design	
Baumaterial	Robuste Metallkonstruktion
Breite (mm) / (in.)	433 / 17
Höhe (mm) / (in.)	30 / 1,2
Tiefe (mm) / (in.)	158 / 6.2
Gewicht (kg) / (lb)	1,57 / 3,5
Merkmale der Frontplatte	
einfarbige Status-LEDs	4x
Computer	1x
Modus	1x
Kompatibilität	
Betriebssystemkompatibilität	Alle bekannten Betriebssysteme
Zulassungen und Standards	
Genehmigungen	CE, FCC



ADDER® CCS-PRO8

Was ist in der Box?

1x CCS-PRO4 4-Port-Befehls- und Kontrollschalter

1x Netzteil mit länderspezifischem Netzkabel

1x Schnellstartanleitung

Bestellinformationen

CCS-PRO8-XX

CCS-PRO8 8-Port-Befehls- und Kontrollschalter

Passendes Zubehör (separat erhältlich)

ADDER® Fernbedienung RC8

ADDER® Rackmount Kit RMK11

ADDER® CCS-XB

ADDER CCS-LED

Adder und das Adder-Logo sind Marken der Adder Technology Ltd, Cambridge, Großbritannien. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und können beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt sowie in anderen Ländern eingetragen sein. Die Angaben in diesem Datenblatt sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und korrekt. Da Adder Technology die Einsatzbedingungen dieses Produkts weder kontrollieren noch vorhersehen kann, sollte jeder Anwender die Informationen im Hinblick auf den geplanten Verwendungszweck prüfen. Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Adder behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.