

Delock Adapter USB 3.0 > Displayport 1.2 (4K)

Opis

Ten adapter USB 3.0 do Displayport Delock, można używać do podłączania dodatkowych monitorów, wyświetlaczy LCD lub projektorów, do wolnego portu USB 3.0 lub USB 2.0 komputera PC lub notebook. Można stosować do 6 adapterów w komputerze i podłączyć każdy dodatkowy monitor poprzez jeden adapter. Adapter może udostępnić lustrzaną kopię obrazu i rozszerzyć obraz, a także obsługuje rozdzielczość do 3840 x 2160. Transmisje telewizyjne i video będą wyświetlane w jakości Ultra HD (4K).





Specyfikacja

- Złącze:
Wejście: 1 x Micro USB 3.0 typ B żeński
Wyjście: 1 x 20 pinowy Displayport żeński
- Chipset: DisplayLink DL-5500
- Specyfikacja Displayport 1.2
- Transfer sygnałów audio
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od monitora i systemu)
- Obsługa 16 bitowych i 32 bitowych kolorów
- W komputerze można użyć do 6 adapterów
- Zintegrowana pamięć RAM 1 GB (DDR3 RAM)
- Ustawienie: rozszerzanie, powielanie, podstawowy obraz
- Wymiary (DxSxW): ok. 76 x 44 x 14 mm
- Pobór mocy: ok. 370 mA
- Rozdzielczość (w zależności od systemu komputera PC lub notebook) np.:
640 x 480
720 x 480
768 x 576
800 x 480
800 x 600
832 x 642
848 x 480
1024 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1152 x 870
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1366 x 768
1368 x 768
1400 x 1050
1440 x 900
1600 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
2048 x 1080
2048 x 1152
2048 x 1280
2048 x 1536
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160

Numer artykułu 62581



EAN

4043619625819

Kraj pochodzenia

China



Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64
- PC albo Notebook z jednym wolnym portem USB 3.0 lub USB 2.0
- W przypadku używania rozdzielczości 4K wymagany jest odpowiedni monitor, komputer osobisty i karta graficzna

Zawartość opakowania

- USB 3.0 DP Adapter
- USB 3.0 kabel
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Opakowanie

- Retail Box

Zdjęcia

