



Switch KVM HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio, 4 Porte

No.: 32810

Commuta segnali HDMI tra 4 PC da una tastiera, un mouse e un monitor

Descrizione

- Controlla quattro PC HDMI da un'unica tastiera, mouse e monitor
- Commutazione tramite pulsante sullo switch e Hotkey
- Supporta segnali HDMI 18G fino a 4K@60Hz 4:4:4 con HDR
- Porte audio stereo da 3.5mm per collegare microfono, altoparlanti o cuffie
- 2 anni di garanzia

Lo Switch KVM HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio, 4 Porte è una soluzione compatta per fornire l'accesso e il controllo su quattro PC dotati di HDMI da una singola tastiera, mouse e monitor.

Il supporto di risoluzioni fino a 4K Ultra HD 60Hz garantisce la massima qualità dell'immagine, perfetta per contenuti grafici impegnativi come nelle configurazioni di gioco, nell'editing video o per la gestione di quattro workstation. Le uscite audio sull'unità principale consentono inoltre agli utenti di collegare cuffie o altoparlanti per aggiungere un sistema audio a due canali e un microfono, premendo il pulsante Audio On/Off sul pannello frontale si disattiva l'audio di questi dispositivi. Queste porte non sono collegate al segnale HDMI ma ad un convertitore USB integrato, mentre periferiche USB aggiuntive come stampante, scanner o pen drive possono essere collegate alla porta USB sul pannello frontale.

Lo switch KVM è dotato di due modalità di commutazione, tramite pulsante sull'unità e combinazioni di tasti sulla tastiera per fornire un controllo semplice e affidabile all'utente, ideale sia per professionisti che per uso domestico.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI
- Interfaccia Consolle: USB
- Standard delle Interfacce: HDMI 2.0, USB 2.0
- Risoluzione Massima Supportata: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio: Stereo analogico
- Porte Audio Separate: 2 x 3.5mm (Femmina)
- Interfaccia Seriale: -
- Numero di Consolle: 1
- Numero Massimo di PC/Server: 4
- Installabile in Cascata: -
- Metodo di Commutazione: Commutazione con pulsanti sul pannello e hotkeys
- Installabile a Rack 19": -

- Funzioni Particolari: Porta dispositivo USB 2.0, porte audio con pulsante On/Off, indicatori LED attivi

Connettori

- Interfacce della Consolle: HDMI Tipo A [Femmina], 3 x USB 2.0 Tipo A [Femmina], 2 x 3.5mm [Femmina]
- Interfacce per PC/Server: 4 x HDMI Tipo A [Femmina], 4 x USB 2.0 Tipo B [Femmina]
- Altre Interfacce: -
- Alimentazione: Presa DC 3.5/1.35mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni [ca.] LxAxP: 231x108x23mm [9.09x4.25x0.91in]
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.689kg [1.52lb]
- Temperatura Operativa: 0°C - 50°C [32°F - 122°F]
- Temperatura di Stoccaggio: -10°C - 60°C [-14°F - 140°F]
- Umidità: 5 - 80% RH [senza condensa]
- Assorbimento di Corrente: 5VDC 2A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di cartone
- Dimensione Confezione: 292x238x55mm [11.5x9.37x2.17in]
- Peso Lordo: 0.988kg [2.18lb]
- Garanzia [Anni]: 2
- Certificazioni: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

- Switch KVM HDMI
- Alimentatore Multi-country [UK, EU, US & AUS]
- Manuale Lindy

Riferimenti Per l'ordine

- No.: 32810
- EAN: 4002888328104

© LINDY 2022

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150