

AccessManager für Funk-Leser - DATENBLATT



ORDER-CODES:

KXP-16-B, KXP-16-W, KXP-16-B-BLE, KXP-16-W-BLE

Integrierte Software	KentixONE über integrierten Web-Server (HTTPS)
Anzahl Türen	Bis 16 DoorLock Geräte (Funk)
Vernetzung	Beliebige Anzahl von AccessManager als Main-Satellite
SD Karte	Integrierter Micro SD Kartenhalter bis 128 GB
Akustischer Signalgeber	85dB, 2.3kHz
LED	ALARM (Rot), RUN (Grün), LINK/ACT an LAN Buchse
Netzwerk (PoE)	10/100 Mbit Ethernet Anschluss mit PoE
Spannungsversorgung (PoE)	PoE Klasse 2, Leistungsaufnahme ca. 3W

Funk 868MHz (nach Ausführung)	Funkfrequenz 868MHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite max. 20m abhängig von Gebäudestruktur/Umgebung
Funk BLE 2.4GHz (nach Ausführung)	Funkfrequenz 2.4GHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite max. 20m abhängig von Gebäudestruktur/Umgebung
KENTIX Systembuchse	RJ45 Buchse zum Anschluss externer Erweiterungsmodule
Ansteuerung externe Alarmsysteme	Ansteuerung externer Einbruchmeldeanlagen mit Zwangsläufigkeit über IO Kontakte
Maße	90 x 90 x 45 mm BxHxT, Gewicht ca. 100g
Umgebungsbedingungen	Temperatur 0 bis 50°C, Luftfeuchte 5-95%, nicht kondensierend
Schutzart	IP20
Montage	Wand-/Deckenmontage mit Wandhalter
Ausführungen	KXP-16-B (Gehäuse Schwarz, 868MHz) KXP-16-W (Gehäuse Weiss, 868MHz) KXP-16-B-BLE (Gehäuse Schwarz, BLE 2.4GHz) KXP-16-W-BLE (Gehäuse Weiss, BLE 2.4GHz)
Lieferumfang	AccessManager, Montagehalter, Montagematerial, Funk-Antenne, SlimLine-Kabel 3m
Zubehör	PoE Injektor (KPOE150S) IO Adapter (KIO3)
Zertifizierung	CE, FCC