

# 10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 2 x 1,5A Ports

Product ID: ST103008U2C



Mit diesem 10-Port-USB 3.0-Hub verbessern Sie die Systemfähigkeiten dank schnellem Laden von Mobilgeräten und schnellem Zugriff auf USB-Geräte, sodass er hervorragend für das Büro und daheim geeignet ist.

## Schnellladung Ihrer Mobilgeräte

Als Ladestation verfügt der Hub über zwei leicht zugängliche 1,5-A-Lade- und Synchronisierungsanschlüsse, sodass Sie ganz einfach Ihre Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte schnell laden können. Zudem können Sie weiterhin alle Ihre wichtigen Peripheriegeräte an den verbleibenden Daten-Ports anschließen. Da der Hub die USB Battery Charging Specification 1.2 unterstützt, können Sie die meisten Mobilgeräte, einschließlich Apple- und Android™-Geräte, wie z. B. das Samsung Galaxy™, laden.

## **Steigern Sie die Produktivität mit zehn USB 3.0-Anschlüssen**

Dieser 10-Port-Hub wurde für optimale Skalierbarkeit entwickelt und steigert Ihre Produktivität, indem er dafür sorgt, dass alle USB-Geräte leicht erreichbar sind. Dank USB 3.0-Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s unterstützt er Geräte mit hohen Bandbreiten, z. B. externe Festplattengehäuse, Flash-Laufwerke, hochauflösende Webcams, Videokameras usw.

## **Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit**

Dank der eleganten und kompakten Bauweise können Sie den USB 3.0-Hub (auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt) auf dem Schreibtisch bzw. an Ihrem Arbeitsplatz nach Bedarf aufstellen und so dafür sorgen, dass USB-Geräte leichter zugänglich sind. Zudem ist genügend Platz zwischen den USB 3.0-Anschlüssen vorhanden, sodass vielgenutzte Geräte ganz einfach angeschlossen und getrennt werden können.

Der USB 3.0-Hub ist plattformübergreifend kompatibel und wird unter nahezu allen Betriebssystemen einschließlich Windows® und Mac nativ unterstützt, sodass die Einrichtung ohne Treiberinstallation ganz einfach ist.

Der ST103008U2C wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Praktische Schnellladung Ihrer Mobilgeräte oder Synchronisierung mit dem Computer
- Bereitstellung als Ladestation oder Daten-Hub in Hot-Desk-Umgebungen
- Steigern Sie die Fähigkeiten Ihres Desktops oder Laptops dank 10 zusätzlicher USB 3.0-Anschlüsse
- Erleichtern Sie den Zugang zu schwer erreichbaren USB-Anschlüssen

### Features

- Steigern Sie die Fähigkeiten Ihres Systems, und machen Sie aus einem USB 3.0-Anschluss zehn.
- Schnelles Laden von Smartphones und Tablets mithilfe von zwei Lade- und Synchronisierungsanschlüssen mit 1,5 A.
- Laden Sie eine Vielzahl von Mobilgeräten, einschließlich Apple- und Samsung Galaxy-Geräten dank Unterstützung für USB Battery Charging Specification 1.2
- Wird mit einem 48 W-Universal-Netzadapter geliefert
- Plattformübergreifende Kompatibilität ohne Treiberinstallation
- Schlankes und elegantes schwarzes Gehäuse
- Integrierte Ein-/Aus-Taste
- SuperSpeed USB 3.0-Durchsatz von bis zu 5 Gbit/s
- LED-Anzeigen für Anschlussstatus
- Unterstützt Plug and Play, Hot-Swap und Hot-Plugging
- Abwärtskompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Geräten

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Bustyp	USB 3.0
	Chipset-ID	VIA/VLI - VL812
	Industrienormen	USB-Akkulade-Spezifikation Rev. 1.2 USB 3.0 - abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1
	Ports	10
	Schnellladeanschlüsse	Ja
	Schnittstelle	USB 3.0
	USB-C-Geräteanschlüsse	Nein
	USB-C-Hostanschluss	Nein
<b>Leistung</b>	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbindertyp(en)	8 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse 2 - USB 3.0 A (Schnellladung, 9-polig, SuperSpeed) Buchse
	<b>Software</b>	Betriebssystemkompatibilität
<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	Hinweis	Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss ist die Leistung möglicherweise eingeschränkt  <b>Lade- und Synchronisierungsanschlüsse mit Schnellladesymbol</b> Wenn der Hostcomputer ausgeschaltet ist, sich im Schlafmodus befindet oder getrennt ist, deaktiviert der Hub automatisch den Datensynchronisierungsmodus und aktiviert den Schnelllademodus  Wenn der Hostcomputer eingeschaltet ist, versorgt ein Lade- und Synchronisierungsanschluss das angeschlossene Gerät automatisch mit der Standardladung und gleichzeitig mit Datensynchronisierung.
	System- und Kabelanforderungen	Hostcomputer mit einem freien USB 3.0-Anschluss
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	10 - Anschlussstatus (Blau)
<b>Strom</b>	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	4 A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	1.0 A

	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	48
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Formfaktor	Desktop
	Gehäusetyt	Kunststoff
	Produktbreite	2.4 in [60 mm]
	Produktgewicht	4.9 oz [140 g]
	Produktlänge	0.9 in [24 mm]
	Produktlänge	7.9 in [201 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	1.9 lb [0.9 kg]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 10-Port-USB 3.0-Hub mit Lade- und Synchronisierungsanschlüssen 1 - USB 3.0-Hostkabel 1 - Universales Netzteil 4 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.