

Cat5e Kit



Das Cat5e Kit verbindet Logitech Tap mithilfe eines Category-Kabels über Entfernungen von bis zu 40 Metern vom Konferenzraum-Computer. Und Cat5e liefert im Gegensatz zu USB sowohl Daten als auch Strom über ein und dasselbe Kabel. Eine separate Steckdose am Tisch ist daher zur Verwendung von Tap nicht mehr nötig.

INHALT

Logitech Tap Empfänger
Dongle-Sender/Empfänger
Netzteil mit automatischer 100-240-V-Umschaltung
mit internationalem Adapter-Set
Cat5e-Kabel 2,97 m
Cat5e-Kabel 7,0 m
Bedienungsanleitung

FUNKTIONEN

Verpackung

	Primary pack	Master shipper carton
Teilenummer	952-000019	N/A
Strichcode	097855163714 (EAN-13)	10097855163711 (SCC-14)
Gewicht gr	1030	6510
Länge cm	33.7	34.7
Breite cm	22.7	26.9
Höhe/Tiefe cm	4.35	24.4
Lautstärke	3.33 dm ³	0.02m ³
1 Hauptpaket	1	N/A
1 Hauptkarton	6	1
1 Palette EURO	288	48
1 Container 20 Fuß	7398	1233
1 Container 40 Fuß	15552	2592
1 Container 40 Fuß HQ	17280	2880

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

KONFERENZRAUMAUSRÜSTUNG

Touch-Controller: Logitech Tap
 Konferenzraum-Computer: Windows 10 64 Bit oder
 Chrome OS 80 oder höher mit USB 2.0-Anschluss
 oder höher

KABEL

Kabeltyp: Cat5e oder höher (bis 40 Meter
 Gesamtlänge)

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Kabeltyp: Cat5e SF/UTP AWG26 oder höher
 Netzteil: Netzteil mit automatischer 100-240-V-
 Umschaltung mit internationalem Adapter-Set

Abmessungen

Logitech Tap Empfänger
 Höhe: 29 mm (1,14 Zoll)
 Breite: 83 mm (3,27 Zoll)
 Tiefe: 85 mm (3,35 Zoll)

Dongle-Sender/Empfänger

Höhe: 22,5 mm (0,89 Zoll)
 Breite: 31,0 mm (1,22 Zoll)
 Tiefe: 83,7 mm (3,29 Zoll)
 Kabellänge: 500 mm (1,64 Fuß)

Netzteil

Höhe: 91,0 mm (3,58 Zoll)
 Breite: 60,2 mm (2,37 Zoll)
 Tiefe: 36,3 mm (1,43 Zoll) • * ohne Stecker

Kabel

Im Lieferumfang enthalten: 2,97 m (9,74 Fuß) und
 7,0 m (22,96 Fuß)
 Vom Kunden bereitgestellt: Unterstützt
 Kabelstrecken bis zu 40 m

Garantie

2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie