



Switch KVM HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio, 4 Porte

No.: 39308

Commuta tra 4 PC dotati di interfaccia HDMI da una tastiera, un mouse e un monitor

Descrizione

- Controllo di 4 PC con porta HDMI da una sola tastiera, un solo mouse e un solo monitor
- Commuta tramite i pulsanti sull'unità o i tasti di scelta rapida della tastiera
- Supporta segnali HDMI, fino a 4K 60Hz con 4:4:4 8bit
- Commutazione audio indipendente e hub 2 porte USB 2.0 per la condivisione di ulteriori periferiche USB
- Garanzia di 2 anni

Lo switch KVM HDMI 18G, USB 2.0 e Audio 4 porte di Lindy è una soluzione compatta per fornire accesso e controllo su quattro PC dotati di HDMI da una singola tastiera, mouse e monitor.

Il supporto per risoluzioni fino a 4K Ultra HD 60Hz assicura la migliore qualità dell'immagine, perfetta per contenuti grafici esigenti in configurazioni gaming, video editing o workstation dual control. Le porte di uscita audio sull'unità principale consentono inoltre agli utenti di collegare cuffie o altoparlanti per aggiungere un sistema audio a 2 canali immersivo ed un microfono. Si possono integrare ulteriori periferiche USB con l'hub USB 2.0 a 2 porte. Entrambi gli hub audio e USB possono essere commutati indipendentemente dai PC, permettendo ad esempio agli utenti di lavorare su un PC e contemporaneamente stampare da un altro.

Supporta la commutazione True Transparent USB, una tecnologia avanzata di emulazione USB che permette al KVM di riconoscere specifici modelli di tastiera e mouse ed emulare qualsiasi tasto speciale associato e le informazioni sulle funzioni. Questo fornisce anche un supporto migliorato per l'uso combinato con gli extender KVM.

Lo switch KVM dispone di più opzioni di commutazione tra cui pulsanti sull'unità e hotkeys configurabili che assicurano un controllo semplice e affidabile per l'utente, ottimo sia per i professionisti che per applicazioni domestiche.

Nota: i cavi di collegamento non sono inclusi.

Dettagli Tecnici

Specifiche:

- Interfaccia AV: HDMI
- Interfaccia Console: USB
- Standard delle Interfacce: HDMI 2.0, USB 2.0
- Risoluzione Massima Supportata: 3840x2160@60Hz
- Supporto HDCP: 1.4 & 2.2
- Supporto Audio: Stereo analogico

- Porte Audio Separate: 3 x 3.5mm [Femmina]
- Interfaccia Seriale: -
- Numero di Consolle: 1
- Numero Massimo di PC/Server: 4
- Installabile in Cascata: -
- Metodo di Commutazione: Pulsanti / Hotkeys configurabili
- Installabile a Rack 19": -
- Funzioni Particolari: Hub USB a 3 porte, commutazione audio e hub indipendente, indicatori LED attivi

Connettori:

- interfacce della Consolle:
 - HDMI Tipo A [Femmina]
 - 4 x USB Tipo A [Femmina]
 - 2 x 3.5mm [Femmina]
- Interfacce per PC/Server:
 - 4 x HDMI Tipo A [Femmina]
 - 4 x USB Tipo B [Femmina]
 - 8 x 3.5mm [Femmina]
- Altre Interfacce: -
- Alimentazione: Spina DC 5.5/2.1mm

Caratteristiche fisiche:

- Dimensioni (ca.)LxAxP: 255x117.5x45mm [10.04x4.63x1.77in]
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.97kg [2.14lb]
- Temperatura Operativa: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
- Umidità: 0 - 90% RH [senza condensa]
- Assorbimento di Corrente: 9VDC 2A
- Colore: Argento

Varie:

- Tipo Confezione: Scatola di cartone
- Dimensione Confezione: 315x65x215mm [12.4x2.56x8.46in]
- Peso Lordo: 1.154kg [2.54lb]
- Garanzia [Anni]: 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della confezione:

- Switch KVM HDMI 18G 4 porte
- Alimentatore Multi-country [UK, EU, US, AUS]
- Manuale Lindy

Riferimenti per l'ordine:

- No.: 39308
- EAN: 4002888393089

© LINDY 2022

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150