



USB Seriell RS232 Konverter mit COM-Speicherung

No.: 42686

Beschreibung

Schließen Sie serielle RS232-Geräte wie Modem, Seriell-Drucker etc. über diesen Konverter an die USB-Schnittstelle Ihres Rechners an. Der Adapter verfügt über die Funktion der COM-Speicherung, wodurch die COM-Port Einstellungen für alle seriellen Geräte beim Ein- und Ausstecken beibehalten werden. Die einmal zugeordneten COM-Portwerte werden gespeichert und nach dem Ein- und Ausstecken automatisch wieder korrekt zugeordnet. Das gilt auch, wenn zwischen verschiedenen USB-Ports gewechselt wird.

Technische Details

- RS232-Port-Datenraten bis 230 kBit/s
- Chipset: FTDI
- Mit ca. 1,1m langem USB-Kabel
- Anschlüsse: D9-Stecker für RS232-Devices mit 9-poliger Buchse und USB-A-Stecker
- Kompatibel mit USB 1.1 und 2.0
- Bus-powered
- CD mit Treibern
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS X bis 10.7, LINUX ab Kernel 1.5.0