



Acer Vero B7-Serie

Vero B227QEwmiprzxv

Umweltfreundlich im Businessalltag

Die Vero B7-Serie besticht durch ein einzigartiges Design gepaart mit allen Features, die ein moderner Business Monitor besitzen muss. Das ZeroFrame Design überzeugt auf ganzer Linie und ermöglicht ein nahtloses Multi-Monitor Setup ohne störende Rahmen. Dank des flexibel einstellbaren ErgoStands können die Monitore der B7-Serie in der Höhe verstellt und um 90° gedreht werden (Pivotfunktion) - ganz im Zeichen der Ergonomie. Diese Serie ist nach ENERGY STAR®, TCO und EPEAT zertifiziert und spiegelt den Einsatz von Acer für Umweltschutz wider. Sie besteht aus bis zu 85 % aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer Recycled, PCR), bis zu 5% OBP (Ocean Bound Plastic) und verwendet zu 100 % recycelbare Verpackungen.



- Sichtbare Diagonale: 54,6 cm (21,5 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 493,40x288,30x68,30
- Reaktionszeit: 4ms(GTG) ms
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Signaleingang: 1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x DP, USB 3.2 Hub (4x USB A + 1x USB-B), Audio In/Out





Vero B227QEwmiprxv

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	54,6 cm (21,5 Zoll)
Displaygröße (BxH)	476x268 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	1920x1080
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG) ms
Helligkeit	250 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	72% NTSC
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x DP, USB 3.2 Hub (4x USB A + 1x USB-B), Audio In/Out
Gehäusefarbe	Weiß (PCR 85%, OBP 5%)
Frequenz (H/V)	VGA:30-85KHz / 48-75Hz, HDMI:30-125KHz / 48-100Hz, DP:125-125KHz / 48-100Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	100Hz HDMI/DP, 75Hz VGA
HDMI	1x HDMI (1.4)
DisplayPort	1x (DP 1.2)
VGA	Ja
DVI	-
USB 3.1 Type-C	-
USB Hub	USB 3.2 Hub (4x USB A + 1x USB-B)
Audio	1x

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
Energieeffizienz-Klasse	E
On-mode Power	15 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-45°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO, Windows 10 konform, EnergyStar
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	493,40x351,80~501,80x217,80 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	493,40x288,30x68,30 mm
Nettogewicht	tbd kg
Packmaß	54,20x48,10x17
Bruttogewicht	7,09 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	tbd kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	52 St. (107x107x223,90 cm)
Containergröße (20'/40')	520 / 1.144

Sonstiges

OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU, P, CN, PL
Umgebungstemperatur Betrieb	5°C bis 35°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb	10% bis 85%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 60°C
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Modell	Vero B227QEwmiprxv
Produktlinie	B7 Series
Bestellnummer	UM.WB7EE.E12
EAN	4711121777882
Lieferumfang	1x Vero B227QE, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Stromkabel, Displaykabel: HDMI, USB 3.0

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
Acer Display Widget	Ja

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.