

## Converter HDMI a DisplayPort/DVI/VGA

Cod.Art.: 38182



### Descrizione

- Connessione di un monitor DP, DVI-D o VGA ad una sorgente con uscita HDMI
- Adattatore multi funzione per diversi tipi di applicazioni
- Supporta risoluzioni fino a Ultra HD 4K (DisplayPort) e Full HD (DVI-D & VGA)
- Plug & Play
- Garanzia: 2 anni

**N:B.:** è possibile utilizzare un'uscita alla volta, non ha funzione di splitter

### Dettagli Tecnici

- Ingresso: HDMI Tipo A Male, USB Tipo A Maschio (solo per alimentazione)
- Uscite: DisplayPort (Femmina), DVI-D (Femmina), VGA (Femmina)
- HDMI 1.4b, DP 1.2a, DVI 1.0 compatibile
- Risoluzioni supportate:
  - DisplayPort: 4K 30Hz 3840x2160p30 4:4:4 8bit
  - DVI-D / VGA: 1920x1200p60
- Supporto HBR2, HBR, RBR und DP++
- Chipset: DP STDP2600, DVI-D PS8222, VGA AG6200
- EDID Pass Through
- Supporto 7.1 LPCM (digitale) fino a 192kHz 24Bit
- Lunghezza cavo: ca. 15cm (HDMI & USB)
- Colore: nero
- Potenza: VGA 2.8W, DVI 1.8W, DP 2.4W
- Temperatura operativa: 0°C - +65°C
- Umidità: ca. 20 - 95% (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: ca. -20°C - +65°C
- Umidità: ca. 20 - 95% (senza condensa)
- Dimensioni: 87 x 40 x 16mm (senza cavi)
- Peso: 0.064kg

© LINDY 2017

Partita IVA 01844670131