

# 56K USB Einwahl und Fax Modem - V.92 - Extern - Hardwarebasierend

Product ID: USB56KEMH2



Mit diesem Hardware-basierten 56k-USB-Fax-Modem können Sie über eine Einwahlverbindung auf das Internet zugreifen, wenn keine Breitbandverbindungen zur Verfügung stehen. Das kompakte 56k-Modem wird USB-gespeist und ist damit das ideale Zubehörteil für die Nutzung mit Ihrem Laptop auf Reisen oder als Backup-Verbindung zum Internet für Ihren Desktop.

### Zuverlässige und vielseitig einsetzbare Internet-Konnektivität

Nutzen Sie dieses vielseitige USB-Modem als Backup-Internetverbindung, auf Reisen in abgelegene Gebiete oder in ländlichen Gegenden, in denen keine Breitbandverbindungen zur Verfügung stehen. Es unterstützt Übertragungsraten von bis zu 56 Kbps (Daten) und 14,4 Kbps (Fax) und ist kompatibel mit den aktuellen Übertragungsstandards (V.92, V.90, und so weiter).

Dank der Verwendung der On-Chip-Verarbeitung bietet das controllerbasierte Modem Internetzugang über Einwahl, ohne die Leistung Ihres Computers zu beeinträchtigen, wodurch Systemressourcen geschont und die CPU-Last auf ein Minimum reduziert wird.





### Senden und empfangen Sie Faxe über Ihren Computer

Mit dem USB-Modem können Sie zudem Ihren Laptop oder Desktop-Computer wie ein Faxgerät verwenden, mit dem Sie Faxe versenden und empfangen können. Es unterstützt die neuesten Fax-Übertragungs-Modi und bietet Fax-Übertragungsraten von 14,4 Kbps.

### **Einfache Mobilität**

Mit seinem kompakten und leichten Design ist das USB-Modem mobil und findet mühelos Platz in Ihrer Laptop- oder Reisetasche. Da es über die USB-Host-Verbindung gespeist wird, lässt es sich ohne externen Stromadapter schnell und mühelos anschließen.

Das USB56KEMH2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.





# Certifications, Reports and Compatibility









### **Applications**

- Fügen Sie einem Desktop, Laptop oder Netbook
   Einwählunterstützung hinzu, wenn kein Breitbandzugriff verfügbar ist.
- Bietet Internetzugang in ländlichen Gegenden oder abgelegenen Gebieten, in denen keine Breitbandverbindungen zur Verfügung stehen
- Verwandeln Sie einen PC in ein Faxgerät, das Faxe senden und empfangen kann

#### **Features**

- Fügen Sie einem Laptop, Tablet oder Desktop-Computer Einwahl-Unterstützung hinzu, wenn kein Breitbandzugang zur Verfügung steht
- Datenübertragungsraten bis zu 56 Kbit/s (Down) und 33,6 Kbit/s (Up)
- USB-Schnittstelle mit maximaler Geschwindigkeit (12 MHz), kompatibel mit USB 2.0
- Kompatibel mit Datenmodi V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis,
   V.22, V.23, V.21 Bell 212A und Bell 103
- Kompatibel mit den Faxmodi V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 Klasse 1 und T.31 Fax Klasse 1.0
- Fax-Übertragungsraten bei 14,4 Kbit/s
- Anrufer-ID-Erkennung und Anrufbeantworter (AB)-Unterstützung



# **Data Sheet**

	Warranty	2 Years
Hardware	Bustyp	USB 2.0
	Chipset-ID	Conexant - CX93010-21Z
	Ports	1
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	56 Kbit/s Down 36,6 Kbit/s Up 14,4 Kbit/s Fax
	Modulation	Modem Modulation: ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103
		Fax Modulation: V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2
		Data Compression: V.44, V.42bis and MNP 5
	Typ und Rate	USB 1.1 - 12 Mbit/s
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - RJ-11
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10 Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS 10.9 bis 10.10 Linux Kernel 3.16 bis 4.4 (nur LTS-Versionen)
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Daten
		1 - OH
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Produktbreite	1.1 in [27 mm]
	Produktgewicht	1 oz [28 g]
	Produkthöhe	0.8 in [2 cm]
	Produktlänge	3 in [77 mm]
Verpackungsinformationen	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Package Length	6.4 in [16.3 cm]
	Package Width	5.4 in [13.6 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	0.3 lb [0.1 kg]



# **Data Sheet**

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB-56K-Modem
		1 - RJ11-Kabel
		1 - Treiber-CD
		1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.