



## 4 Port KVM Switch HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio

No.: 32810

Schaltet zwischen 4 HDMI PCs von einer einzigen Konsole (Tastatur, Maus, Monitor) aus um

### Beschreibung

- Steuert bis zu vier mit HDMI ausgestattete PCs von einer Konsole aus Tastatur, Maus & Monitor
- Schaltet per Drucktasten am Gerät oder Tastatur-Hotkeys
- Unterstützt Auflösungen bis 4K@60Hz mit einem Farb-Abtastverhältnis von 4:4:4 und HDR
- 3.5mm-Stereo-Klinkenbuchsen zum Anschluss von Mikrofonen, Lautsprecher oder Headsets
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](http://lindy.de/Garantie)

Ein KVM Switch gibt dem Anwender auf einfache Weise die Möglichkeit, mehrere Rechner über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Display) im schnellen Zugriff zu steuern.

Der 4 Port HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio KVM Switch bietet eine kompakte Lösung für den Zugriff und die Steuerung von bis zu vier mit HDMI ausgestatteten PCs über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.

Die Unterstützung von Auflösungen bis zu 4K Ultra HD 60Hz sorgt für höchste Bildqualität, ideal für anspruchsvolle grafische Inhalte in Gaming Setups oder bei der Videobearbeitung. Die zusätzliche Unterstützung für HDR sorgt dafür, dass Videoinhalte mit verbesserter Helligkeit, größeren Kontrasten und einem deutlich größeren Farbumfang dargestellt werden können. An die Audioausgänge am Hauptgerät können auch Kopfhörer oder Lautsprecher angeschlossen werden, um dem Setup immersive 2-Kanal-Audio-Wiedergabe und ein Mikrofon hinzuzufügen; durch Drücken der Audio-On/Off-Taste an der Vorderseite können diese Geräte stummgeschaltet werden. Diese Anschlüsse sind nicht mit dem eingebetteten Audio Stream des HDMI-Signals gekoppelt, sondern mit einem eingebauten USB-Konverter. Ein weiteres USB-Gerät, z.B. ein Drucker, Scanner oder eine externes Massenspeichergerät, kann an den zusätzlichen USB-Anschluss an der Vorderseite des Switches angeschlossen werden.

Der KVM Switch verfügt über zwei Umschaltoptionen: Drucktasten am Gerät und Tastatur-Hotkeys. Beide ermöglichen eine einfache und zuverlässige Steuerung für den Benutzer – perfekt für Einsteiger wie für professionelle Anwender.

### Technische Details

#### Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI
- Konsolenschnittstelle: USB
- Schnittstellen-Standard: HDMI 2.0, USB 2.0
- Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- HDCP-Unterstützung: 2.2
- Audio: 2-Kanal-Stereo, analog

- Separate Audio-Ports: 2 x 3.5mm (Buchse)
- Serielle Schnittstelle: -
- Konsolenanzahl: 1
- Maximale Anzahl PC/Server: 4
- Kaskadierbar: -
- Umschaltmethode: Gerätetasten, Umschaltung per Hotkey
- Montierbar: -
- Spezielle Eigenschaften: USB 2.0 Geräteanschluss, zuschaltbare Audio-Ports, Anzeige-LEDs für Portaktivität

#### **Anschlüsse**

- Konsolenschnittstelle: HDMI Typ A (Buchse), 3 x USB 2.0 Typ A (Buchse), 2 x 3.5mm-Klinkenanschluss (Buchse)
- PC/Server Schnittstelle: 4 x HDMI Typ A (Buchse), 4 x USB 2.0 Typ B (Buchse)
- Weitere Schnittstellen: -
- Stromversorgung / Netzteil: 3.5/1.35mm-DC-Hohlsteckeranschluss

#### **Physische Eigenschaften**

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 231x108x23mm (9.09x4.25x0.91in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.689kg (1.52lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 60°C (-14°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 5 - 80% RL (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5V DC, 2A
- Farbe: Schwarz

#### **Sonstiges**

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 292x238x55mm (11.5x9.37x2.17in)
- Gesamtgewicht: 0.988kg (2.18lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

#### **Lieferumfang**

- HDMI KVM Switch
- Multi-Country-Netzteil (UK, EU, US & AUS)
- Lindy Manual

#### **Verkaufsinformationen**

- No.: 32810
- EAN: 4002888328104