

# DoorLock-RA4 - DATENBLATT

**ORDER-CODES:**

KXC-RA4-IP1-R/L, KXC-RA4-IP2-R/L, KXC-RA4MR-IP1-R/L, KXC-RA4MR-IP2-R/L

<b>Funktion</b>	Mechatronischer Rackgriff als Hubhebel
<b>Verwendung</b>	Hubhebel für Daten- und Serverschränke
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	DoorLock AccessManager KXP-2-RS (bis 16 Rackhebel) SmartPDU (2 Rackhebel)
<b>Vernetzung</b>	16 Stück Rackhebel an AccessManager in BUS Topologie, standard Patchkabel CAT5/6/7 (< AWG25)

<b>RFID Leser 13,56MHz</b>	MIFARE® DESFire® EV1/2 MIFARE® Classic Legic advant ATC (UID) ISO14443 (UID) <b>Version mit Multi-Card-Reader (LEGIC SM6300 Chip) zusätzlich:</b> LEGIC prime / advant MIFARE® Classic DESFire® / EV1 / EV2 / EV3 ISO14443 A+B ISO15693 INSIDE secure Sony FeliCa subset (NFC Forum Type 3 Tag) ST SR Serie Unterstützt BLE bzw. LEGIC connect (Optional)
<b>PIN Tastatur</b>	Touch PIN Tastatur mit 4 Tasten
<b>Hebel-Status</b>	Sensor zur Erkennung der Hebelstellung (offen/geschlossen)
<b>Signalgeber</b>	Akustischer Signalgeber 70dB, 2.3kHz
<b>LED</b>	ROT, GRÜN
<b>Anschluss</b>	RJ45 auf Rückseite, Standard Patchkabel CAT5
<b>Türkontakt</b>	RJ45 Anschluss über Adapterbox in Anschlussleitung
<b>Spannungsversorgung</b>	Über AccessManager (PoE) oder SmartPDU (Systemport) Redundante externe Versorgung mit Netzteil 24VDC/1A
<b>Abmessungen</b>	250 x 34 x 31mm (LxBxH)
<b>Material</b>	Kunststoff, Metallguss
<b>Notöffnung</b>	Über Spezialwerkzeug möglich
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Temperatur 0°C bis 60°C für Innenbereiche
<b>Schutzart</b>	IP30
<b>Varianten</b>	KXC-RA4-IP1-R/L (StarterSet mit AccessManager) KXC-RA4-IP2-R/L (Erweiterung für StarterSet oder SmartPDU) <b>Version mit Multi-Card-Reader:</b> KXC-RA4MR-IP1-R/L (StarterSet mit AccessManager) KXC-RA4MR-IP2-R/L (Erweiterung für StarterSet oder SmartPDU)
<b>Lieferumfang</b>	Rack-Hebel, SlimLine Kabel 3m
<b>Zubehör</b>	Verteilerbox (KXC-RA4-DB-BUS) Verteilerbox PDU (KXC-RA4-DB-PDU) Verteilerbox, Set mit Türkontakte (KXC-RA4-DB-BUS-SET) Adapter für verschiedene Hersteller: <b>Rittal (TS, VX), Vertiv, Modulan</b> <b>Weitere Adaptervarianten unter: <a href="https://shop.kentix.com/">https://shop.kentix.com/</a></b>
<b>Zertifizierung</b>	CE