



Charge 'n' Go Power Bank 27000mAh 183W Grau

PN: 32269

Beschreibung

Power für deinen Alltag: Die Verbatim Charge 'n' Go Powerbank mit beeindruckenden 27.000 mAh liefert Energie für all deine leistungsstarken Geräte – egal ob Laptop, Smartphone oder Tablet. Ideal für Arbeit, Freizeit oder Reisen – sie bietet genug Kapazität für mehrere Ladezyklen und ermöglicht sogar das Teilen mit anderen. Perfekt für alle, die unterwegs nicht auf ihre Geräte verzichten möchten.

Schnelles Laden mit Power Delivery 3.1: Dank moderner PD 3.1-Technologie unterstützt die Charge 'n' Go Powerbank ultraschnelles Laden mit bis zu 140 W über zwei USB-C-Ports. Zusätzlich sorgt ein USB-A-Anschluss mit QC 3.0 für Schnellladen mit bis zu 18 W. So kannst du bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen – effizient und zuverlässig.

Alles im Blick: Das smarte digitale TFT-Display zeigt dir jederzeit den aktuellen Ladestand an. Ein Blitzsymbol an den Ports informiert über die jeweilige Ladeleistung – so siehst du auf einen Blick, ob Schnellladen aktiv ist. Ein Farbsystem zeigt außerdem an: Grün = Aufladen der Powerbank, Orange = Geräte werden geladen.

Intelligentes, bidirektionales Laden: Ein USB-C-Port übernimmt sowohl das Laden der Powerbank als auch das Aufladen deiner Geräte – praktisch und platzsparend.

Verlässliche Energie für unterwegs: Sicherheit steht bei Verbatim an erster Stelle: Die Charge 'n' Go Powerbank ist mit 5 Schutzsystemen ausgestattet – gegen Überstrom, Kurzschluss, Überladung, Tiefentladung und Überhitzung. So sind all deine Geräte optimal geschützt – immer und überall.



PN: 32269

Technische Daten

- Akkukapazität: 27.000 mAh / 99,9 Wh / 3,7 V
- USB-C1 / C2 PD 3.0 Eingang: 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A, 15 V = 3 A, 20 V = 5 A (max. 100 W)
- USB-C1 / C2 PD 3.1 Ausgang (PPS unterstützt): 5–11 V = 5 A, 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A, 15 V = 3 A, 20 V = 5 A, 28 V = 5 A (jeweils max. 140 W)
- USB-A Ausgang: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A (max. 18 W)
- Gesamtleistung (Output): Max. 183 W
- Unterstützte Schnellladestandards: PD 3.1, QC 3.0, Apple 2.4A, BC1.2, DCP, AFC
- Sicherheitsfunktionen: Schutz vor Kurzschluss, Überstrom, Überhitzung, Überspannung, Tiefentladung
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C
- Lagertemperatur: –10 °C bis 45 °C (bei normaler Umgebungstemperatur); zum Erhalt der Leistung alle 3–4 Monate laden/entladen



Sprachen

Vorderseite: Englisch

Rückseite: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Serbisch, Kroatisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch

Schnellstartanleitung

Verfügbar in: Englisch, Deutsch

Technischer Support (Hinweise im Text) in: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Serbisch, Kroatisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch

PN	Leistung	Nennleistung*	Farbe	Verpackungsinhalt
32269	27000 mAh	~ 16200mAh	Grau	• Verbatim Charge 'n' Go Power Bank 27000mAh • USB-C® auf USB-C® Kabel • Schnellstartanleitung

*Basierend auf 5V-2.4A Ausgang.

Charge 'n' Go Power Bank

27000mAh 183W Grau



Bestellnr.	Beschreibung	Tariff Code	Barcode	EAN-128	EAN-14
32269	Charge 'n' Go Power Bank 27000mAh 183W Grau	85076000	023942322696	(02)00023942322696(37)0591843 (02)00023942322696(37)1091843	20023942322690 50023942322691

Bestellnummer	32269
Produktmaße L x B x H	156.5 x 52.8 x 49.7 mm
Produktgewicht	650 g
Einheiten pro Packung	1
Packungsmaße L x B x H	222 x 80 x 57 mm
Packungsgewicht	754 g
Einheiten pro Innenkarton	5
Innenkartonmaße L x B x H	310 x 250 x 130 mm
Innenkartongewicht	4100 g
Einheiten pro Außenkarton	10
Außenkartonmaße L x B x H	330 x 265 x 270 mm
Außenkartongewicht	8600 g
Außenkarton pro Lage	12
Lage pro Palette	5
Einheiten pro Palette	600



Farbdisplay



Schutzfunktionen



PD 3.1



Lade 3 Geräte