



2 Port KVM Switch, HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio

No.: 39307

Schaltet zwischen zwei mit HDMI ausgestatteten PCs über eine Konsole aus Tastatur, Maus und Monitor

Beschreibung

- Steuert zwei mit HDMI ausgestattete PCs über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor
- Umschalten über die Tasten des Gerätes oder Tastatur-Hotkeys
- Unterstützt HDMI-Signale bis zu 4K 60Hz mit 4:4:4 8Bit
- Unabhängige Audioumschaltung und USB 2.0 Hub mit 2 Ports zur gemeinsamen Nutzung zusätzlicher USB-Peripheriegeräte
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Mit einem KVM Switch kann der Benutzer mehrere Rechner, wie z. B. PCs und Server, bequem über eine einzige Konsole aus Tastatur, Maus und Display steuern und verwalten.

Der Lindy 2 Port KVM Switch, HDMI 18G, USB 2.0 & Audio bietet eine kompakte Lösung für den Zugriff und die Steuerung von zwei mit HDMI ausgestatteten PCs über ein einziges Set aus Tastatur, Maus und Monitor.

Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K Ultra HD mit 60Hz sorgt für höchste Bildqualität, perfekt für anspruchsvolle grafische Inhalte in Gaming Setups, Videobearbeitung oder Doppelsysteme (z.B. Server & Workstation). Die Audioausgänge am Switch ermöglichen auch den Anschluss von Kopfhörern oder Lautsprechern, um immersive 2CH-Audioausgabe und ein Mikrofon einzubinden. Zusätzliche USB-Peripheriegeräte können über den 2 Port USB 2.0 Hub ins Setup integriert werden. Sowohl der Audio als auch der USB Hub können unabhängig von den PCs geschaltet werden, so dass Benutzer beispielsweise von einem angeschlossenen PC aus drucken können, während sie am anderen arbeiten.

Der Switch unterstützt True Transparent USB Switching, eine fortschrittliche USB-Emulations-Technologie, die es dem Gerät ermöglicht, bestimmte Tastatur- und Mausmodelle zu erkennen und alle damit verbundenen speziellen Tasten und Funktionen zu emulieren. Dies bietet auch eine erweiterte Unterstützung für den kombinierten Einsatz mit KVM Extendern.

Der KVM Switch verfügt über mehrere Umschaltoptionen: per Tasten direkt am Gerät und über konfigurierbare Hotkeys, die dem Benutzer eine einfache und zuverlässige Steuerung ermöglichen – gleichermaßen ideal für professionelle Anwender wie Einsteiger.

Bitte beachten Sie: Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Details

Spezifikationen:

- AV-Schnittstelle: HDMI
- Konsolenschnittstelle: USB
- Schnittstellen-Standard: HDMI 2.0, USB 2.0
- Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz
- HDCP-Unterstützung: 1.4 & 2.2
- Audio: Stereo analog
- Separate Audio-Ports: 2 x 3.5mm (Buchsen)
- Serielle Schnittstelle: -
- Konsolenanzahl: 1
- Maximale Anzahl PC/Server: 2
- Kaskadierbar: -
- Umschaltmethode: Gerätetaste, konfigurierbare Hotkeys
- Montierbar: -
- Spezielle Eigenschaften: Für beide Ports gemeinsamer USB Hub, kanalunabhängiges Schalten des Audio- und des USB-Signales, LED-Anzeige für aktiven Kanal

Anschlüsse:

- Konsolenschnittstelle:
 - HDMI Typ A (Buchse)
 - 4 x USB Typ A (Buchse)
 - 2 x 3.5mm (Buchse)
- PC/Server Schnittstelle:
 - 2 x HDMI Typ A (Buchse)
 - 2 x USB Typ B (Buchse)
 - 4 x 3.5mm (Buchse)
- Weitere Schnittstellen: -
- Stromversorgung / Netzteil: DC-Hohlsteckeranschluss 5.5/2.1mm

Physische eigenschaften:

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH : 165x103.5x45mm (6.5x4.07x1.77in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.61kg (1.34lb)
- Betriebstemperatur: 0°C – 40°C (32°F – 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
- Feuchtigkeit: 0 – 90% RL (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 9V DC, 2A
- Farbe : Silber

Sonstiges:

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 260x70x170mm (10.24x2.76x6.69in)
- Gesamtgewicht: 0.7kg (1.54lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang:

- 2 Port HDMI 18G KVM Switch
- Multi-Country-Netzteil (UK, EU, US, AUS)
- Lindy Manual

Verkaufsinformationen:

- No.: 39307
- EAN: 4002888393072