

Switch vidéo HDMI automatique à 2 ports avec commutation rapide - 4K

Product ID: VS221HD4KA



Créez une expérience visuelle puissante avec la possibilité de commuter entre deux sources vidéo 4K de façon homogène. Ce commutateur HDMI® à 2 ports vous permet de partager un moniteur, un vidéoprojecteur ou un téléviseur avec deux sources vidéo HDMI différentes, et de commuter entre elles avec un minimum d'interruption.

Une qualité d'image impressionnante avec la prise en charge 4K

Le commutateur vidéo maintient la qualité d'image Ultra HD 4K tout en basculant entre les contenus d'appareils sources HDMI, notamment les lecteurs Blu-ray™ ou DVD, les systèmes informatiques, les consoles de jeux vidéo, les boîtiers numériques câble-satellite et les récepteurs A/V.

La prise en charge 4K assure un niveau de visibilité et de clarté d'image supérieur, avec quatre fois la résolution de 1080p, soit 8,29 millions de pixels contre 2,07 millions de pixels. Il offre une expérience visuelle plus attrayante au public dans un large éventail de sites comme les centres et les salles de conférence, les home cinémas et les environnements commerciaux. Avec sa résolution et sa qualité d'image exceptionnelles, il est aussi idéal pour donner vie à vos affichages numériques.

Opération rapide et facile

Profitez d'un fonctionnement sans souci avec trois modes de commutation :

- **Auto-commutation rapide** : garantit le passage entre les sources HDMI en un temps réduit. Le commutateur permet un fonctionnement sans effort avec une détection automatique de pointe. Il détecte la dernière source HDMI connectée et bascule automatiquement vers elle. La commutation automatique favorise la collaboration entre les collègues, car elle permet de facilement partager un vidéoprojecteur. Elle garantit également qu'il n'y aura aucune interruption dans les applications d'affichage numérique si un signal source n'est accidentellement plus alimenté ou qu'il présente une défaillance.
- **Commutation prioritaire** : identifie un port prioritaire pour les sources HDMI lorsque plusieurs sources sont connectées ; idéal pour les applications comme les affichages numériques.
- **Commutation manuelle** : vous permet de choisir manuellement votre source HDMI avec des boutons en façade faciles à utiliser.

Une télécommande IR est incluse dans l'emballage, ce qui vous permet de sélectionner la source d'entrée désirée à distance. L'interface de contrôle série RS-232 garantit un fonctionnement distant facile avec les appareils de contrôle sériels.

Configuration sans souci par installation plug-and-play

Ce commutateur vous fait également économiser du temps en permettant la configuration avec émulation EDID de manière à ce que tous vos paramètres d'affichage, comme la fréquence de rafraîchissement et la résolution native, soient transmis entre votre écran et vos appareils sources vidéo. L'émulation EDID assure une compatibilité optimale avec votre écran 4K, pour une installation plug-and-play pratique et la qualité d'image la plus nette.

Le modèle VS221HD4KA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Partagez un vidéoprojecteur ou un téléviseur 4K avec deux sources vidéo 4K différentes pour créer une expérience visuelle puissante dans les salles de conférence, les salles de classe, les home cinémas, les hôtels, les centres commerciaux, les centres de santé et de nombreux autres environnements
- Collaborez facilement avec vos collègues en connectant plusieurs utilisateurs au même écran et en alternant entre les périphériques d'entrée
- Améliorez la qualité de votre home cinéma en connectant deux appareils A/V à votre téléviseur, comme les lecteurs Blu-ray, les boîtiers décodeurs câble-satellite et les ordinateurs
- Idéal pour les applications d'affichage numérique : le commutateur est rétrocompatible avec la norme haute définition 1080p, alors n'importe quelle source vidéo présentera une qualité d'image remarquable dans votre application d'affichage numérique

Features

- Qualité d'image impressionnante avec prise en charge de l'Ultra HD 4K
- Un commutateur 4K2K à 2 ports permet de router deux sources HDMI vers un écran HDMI
- Opération facile avec commutation automatique, prioritaire ou manuelle entre les sources HDMI
- La prise en charge de la copie EDID assure une sortie d'écran précise
- Configuration audio polyvalente avec prise en charge du son surround 5.1 ou 7.1
- Télécommande infrarouge incluse
- Interface de commande série RS-232
- Rétrocompatible avec la haute définition 1080p

Matériel	Warranty	2 Years
	Entrée AV	HDMI
	ID du chipset	Microchip - PIC24
	Nombre de ports	2
	Normes de l'industrie	HDMI 1.4
	Prise en charge audio	Oui
	Sortie AV	HDMI
Performance	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions numériques max.	4K @ 30 Hz
	Résolutions prises en charge	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Spécifications audio	Son surround 7.1
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Femelle
	Connecteur B	2 - HDMI (19 broches) Femelle 1 - RJ-11 Femelle
Indicateurs	Indicateurs lumineux	2 - DEL de port active 1 - DEL d'alimentation
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Consommation électrique	18
	Courant de sortie	1.5
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	110V-240V AC
Conditions environnementales	Humidité	0 % ~ 80 %
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Hauteur du produit	0.6 in [14 mm]
	Largeur du produit	2.4 in [61.5 mm]
	Longueur du produit	3.9 in [100 mm]
	Poids du produit	10.2 oz [290 g]

Informations d'emballage	Poids brut	29.5 oz [835 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur HDMI 2 ports 1 - Télécommande 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU) 1 - Câble RJ11 1 - Adaptateur série RJ11 vers DB-9 1 - Ensemble de montage 1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.