

## Steckdosenleiste

00223161 Steckdosenleiste, 6-fach, Überspannungsschutz, 360°, Schalter, 1,4 m, SW



### Highlighttext:

- Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen Geräten
- integrierter Überspannungsschutz schützt vor Spannungsspitzen, statischer Aufladung und indirekten Blitzeinschlag
- rote Kontrollleuchte: optische Funktionsanzeige des Überspannungsschutzes
- 360° drehbar: Zugriff von beiden Seiten, perfekt für die Büroorganisation
- mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
- zweipoliger, rot beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benötigte und Stand-by-Geräte auszuschalten
- integrierte GummifüÙe sorgen für sicheren Halt, z.B. auf dem Schreibtisch
- Zugentlastung und Knickschutz am Stecker und an der Steckdosenleiste schützen vor Kabelbruch
- Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
- 6 Schutzkontakt-Steckdosen

### Verbraucherhinweis:


Leuchtet die rote Kontrollleuchte des Überspannungsschutzes nach dem Einschalten nicht, ist die Überspannungsschutzfunktion nicht mehr intakt. Angeschlossene Geräte sind nicht mehr geschützt.

### Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Anschluss: Schutzkontakt-Kupplung
- Betriebsspannung: 250 V
- Kabeltyp: H05VV-F3G1,5
- Max. Ableitstrom: 6000 A
- Max. Anschlussleistung: 3680 W
- Netzspezifikation: 16 A
- max. Gesamt-Ableitstrom: 18000 A
- Aderanzahl: 3
- Anzahl Steckdosen: 6
- Funktion: Schalter
- Material: Kunststoff
- Zusatzfunktionen: Überspannungsschutz
- Adernquerschnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>
- Breite x Tiefe x Höhe: 4,5 x 4,6 x 38,1 cm
- Kabellänge: 1,4 m

### Lieferumfang:

- 1 Steckdosenleiste
- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 481115	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	<b>hama</b>	00223161	15	1	1