

## Transceiver Bluetooth 3.5mm & TosLink (ottico)

Cod.Art.: 70445



### Descrizione

- Connessione wireless di una sorgente non-Bluetooth a casse e cuffie BT
- Supporta anche la connessione di smartphone e tablet a dispositivi non-Bluetooth
- Interfacce 3.5mm e TosLink (ottica) per l'uso con una vasta gamma di dispositivi audio
- Supporto aptX low latency e aptX codec per un segnale audio sempre sincronizzato e cristallino
- 2 anni di garanzia

Transceiver Bluetooth audio consentono di trasmettere o ricevere segnali audio wireless, aggiungendo connettività Bluetooth a dispositivi non-BT.

Questo transceiver Bluetooth Audio 3.5mm & TosLink (ottico) è una soluzione compatta e multi funzione per la connessione di dispositivi senza Bluetooth a sorgenti o periferiche con connettività Bluetooth. Le porte 3.5mm e TosLink (ottica) consentono di collegare sorgenti non-BT come TV, amplificatori e laptop, in modo da inviare segnali audio di alta qualità da diverse sorgenti a cuffie, soundbar o casse Bluetooth. Grande versatilità di utilizzo, fornisce connettività audio wireless in qualsiasi applicazione.

Il grande vantaggio fornito dal transceiver è che può essere utilizzato anche come ricevitore Bluetooth semplicemente spostando il selettore. In questo modo possono essere connessi dispositivi in uscita non-BT come cuffie, casse, amplificatori o autoradio a sorgenti Bluetooth come smartphone e tablet.

Il supporto delle specifiche aptX low latency e aptX codec fornisce un segnale audio chiaro e di alta qualità, limitando la presenza di ritardi nella trasmissione. Queste codifiche forniscono anche la possibilità di trasmettere segnali audio a due dispositivi Bluetooth simultaneamente, per condividere la riproduzione in casa o in ufficio.

## Dettagli Tecnici

### Specifiche

- Standard Bluetooth: 5.0
- Chipset Bluetooth: CSR 8670
- Massima frequenza di campionamento Audio supportata: 24-bit / 48KHz
- Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz
- THD nominale: <0.1%
- Caratteristiche speciali: Supporto codifiche aptX & aptX a bassa latenza, Funzione Trasmettitore o Ricevitore

### Connettori

- Ingressi: TosLink (ottico) (Femmina), 3.5mm (Femmina)
- Uscite: TosLink (ottico) (Femmina), 3.5mm (Femmina)
- Alimentatore: USB Micro-B (Femmina)

### Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.)LxAxP: 105x25x20mm (4.13x0.98x0.79in)
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.024kg (0.05lb)
- Temperatura operativa: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Tasso di umidità: 0 - 85% RH (senza condensa)
- Colore: Nero

### Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 160x160x35mm (6.3x6.3x1.38in)
- Peso complessivo: 0.12kg (0.26lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

### Contenuto Della Confezione

- Transceiver Bluetooth
- Cavo USB Tipo A Maschio a Micro-B Maschio, 0.8m
- Manuale

### Riferimenti Per L'ordine

- No.: 70445
- EAN: 4002888704458

© LINDY 2021