

Delock Aktywny DisplayPort 1.4 do HDMI Adapter 4K 60 Hz (HDR)

Opis

Ten adapter firmy Delock umożliwia podłączanie monitora HDMI do systemu za pomocą wolnego złącza DisplayPort. Ten adapter obsługuje rozdzielczość do 4K Ultra HD przy 60 Hz i zapewnia zgodność wsteczną do rozdzielczości Full-HD 1080p.

Adapter aktywny

Adapter oferuje aktywną konwersję, dlatego też jest również odpowiedni dla kart graficznych, które nie zapewniają obsługi wyświetlania sygnału DP++.



22 cm

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x DisplayPort męski >
 - 1 x HDMI-A żeński
- Chipset: Parade PS186
- Specyfikacja DisplayPort 1.4 i High Speed HDMI
- Aktywny konwerter dla kart graficznych z wyjściem DP lub DP++
- Kierunek transmisji sygnału: wejście DisplayPort > wyjście HDMI
- Średnica kabla:
 - linia danych 32 AWG
 - linia zasilania 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Złącze: pozłacane
- Metalowa obudowa
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 18 Gbps
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.3
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Kolor: szary / czarny

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort

Zawartość opakowania

- Adapter DisplayPort > HDMI

Numer artykułu 66436

EAN: 4043619664368

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: • Retail Box



Zdjęcia





General	
Specyfikacja :	High Speed HDMI DisplayPort 1.4 HDR
Interface	
Złącze 1:	1 x DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x HDMI-A żeński
Technical characteristics	
Chipset:	Parade PS186
Szybkość transmisji danych:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Rdzeń ferrytowy:	1 x
Długość kabla:	20 cm
Wykończenie pinów:	pozlacane
Conductor gauge:	linia danych 32 AWG linia zasilania 28 AWG
Kolor:	szary / czarny
Średnica kabla:	5 mm