

Leuchtmittel

00176599 WLAN-LED-Lampe, E14, 5,5W, RGBW, dimmbar, Kerze, für Sprach-/App-Steuerung



Highlighttext:

- smarte Lichtsteuerung mit der WLAN-LED-Lampe in Kerzen-Form: Lichtspender, Effektbeleuchtung oder besondere Lichtatmosphären erzeugen – ganz einfach per App- oder Sprachsteuerung, z.B. aus 16 Mio. Farben wählen, dimmen oder Farbtemperatur ändern
- unsere WLAN-Glühbirne funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benötigen kein zusätzliches Gerät und sparen Zusatzkosten, da die WLAN-Lampe eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt
- smarter Farbrausch: Wählen Sie aus 16 Millionen Farben genau die passende für Ihre Stimmung oder Ihren Anlass – z.B. lebendiges Orange zum Start in den Tag oder bunter Farbwechsel für die Party
- Schritt für Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App können Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen
- ob Sofa oder S-Bahn: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von überall die WLAN-LED-Lampe und haben jederzeit die Kontrolle über Ihre Beleuchtung
- ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Lichteffekte mit der smarten Lampe steuern
- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benötigt wird, haben Sie Ihre Geräte innerhalb weniger Minuten eingerichtet
- hohe Kompatibilität: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, Home Connect Plus, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistent-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknüpfen
- verschiedenste Lichtszenarien mit der App kreieren: z.B. stufenlos dimmen mit warmweißer Farbtemperatur für eine gemütliche Atmosphäre oder Tageslicht zum Kochen oder Arbeiten einstellen
- Farbtemperatur: 2700K Warmweiß - 6500K Tageslicht
- Zeitsteuerung: Sie legen in der App fest, wann sich die WLAN-Birne z.B. ein- und ausschalten soll
- mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geräten lassen sich Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen, z.B. die smarte LED-Lampe mit einem Bewegungsmelder koppeln
- so lässt sich mit gezieltem Steuern Ihrer Beleuchtung Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, das Licht auszuschalten, denn Sie sind jederzeit über den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert
- Ihre Daten werden ausschließlich auf deutschen Servern gespeichert

Systemvoraussetzungen:

- Betriebssystem: Android 4.4 und iOS 8.0 oder höher

Verbraucherhinweis:

Als Erweiterung gibt es die Möglichkeit, die Geräte mit Amazon Alexa oder Google Assistant (beides separat erhältlich) zu steuern.

Amazon Alexa:

Dazu muss der sogenannte Alexa-Skill "Hama Smart Home" in der Alexa-App aktiviert werden. Hier wird dann das Benutzerkonto der Hama Smart Home-App mit Alexa verbunden.

Das ermöglicht, die Geräte per Sprachsteuerung zu steuern (z.B. Ein-/Ausschalten, stufenlos dimmen, Farben wechseln).

Google Assistant:

Dazu muss der "Hama Smart Home"-Dienst in der Google Home App aktiviert werden. Hier wird dann das Benutzerkonto der Hama Smart Home-App mit Google verbunden.

Das ermöglicht, die Geräte per Sprachsteuerung zu steuern (z.B. Ein-/Ausschalten, stufenlos dimmen, Farben wechseln).

Technische Eigenschaften:

- Farbwiedergabeindex RA (min.): 80
- Lichtfarbe: Multi-Colour/Warmweiß bis Tageslicht
- Produktbereich: Home & Living
- Signalübertragung: WiFi

Leuchtmittel

00176599 WLAN-LED-Lampe, E14, 5,5W, RGBW, dimmbar, Kerze, für Sprach-/App-Steuerung

- Abgestrahlte max. Sendeleistung: 0,1 W
- Betriebsspannung (AC): 230 V
- Bluetooth-Version: 4.2
- EAR Reg.Nr.: DE 38720470
- Energie Effizienz Label (A bis G): F
- Energieverbrauch im Ein-Zustand: 6 kWh/1000h
- Farbkonsistenz: 2,9
- Farblich abstimmbare Lichtquelle: Ja
- Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.: 1 <
- Frequenz: 50 Hz
- Frequenzband: 2,4GHz
- Halbwertswinkel: 200 °
- L70B50-Lebensdauer für LED und OLED Lichtquellen: 20000 h
- Lebensdauerfaktor für LED und OLED: 0,9
- Leistungsaufnahme (Pon): 5,5 W
- Leistungsaufnahme Pnet (vernetzte Lichtquelle): 0,41 W
- Leistungsaufnahme Psb (Bereitschaftsbetrieb): 0,41 W
- Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: Nein
- Lichtquellentyp: Ungebündeltes Licht
- Lichtstromerhalt (LED/OLED): 95 %
- Nutzlichtstrom (360°): 470 lm
- Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.: 0,9
- Vernetzte Lichtquelle: Ja
- Verschiebungsfaktor bei Pon (min.): 0,5
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED Lampe
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 9
- Bauform / Durchmesser / Höhe: Kerze / 37 mm / 106 mm
- Brennlage: 360 °
- Dimmbar: Nein
- Dimmsteuerung: App/Sprache
- Farbtemperatur: 2700 - 6500 K
- IP-Schutzklasse: IP20 (Trockene Räume)
- Kühlkörper/Gehäuse: Aluminium mit Kunststoffüberzug
- Lampen Sockel: E 14
- Leistungsaufnahme einer äquivalenten Glühlampe: 40 W
- Nennlebensdauer: 20000 h
- Optimale Umgebungstemperatur: 25 °C
- Sprachsteuerung: Amazon Alexa/Google Assistant
- Breite x Tiefe: 37 x 37 mm
- Nettogewicht: 25 g
- Lampenstrom: 48 mA
- Empfehlung für Entsorgung: Recycling über Wertstoffhof oder Sammelstelle
- App Steuerung: Hama Smart Home
- Empfohlene Anwendung: Home Assistant
- Geeignet für Akzentbeleuchtung: Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (use)
- Lampe ist Ersatz für Standardlampen der Größe: Kerze
- Lizenziert von/durch: Amazon

Lieferumfang:

- 1 WLAN-LED-Lampe
- 1 Schnellstartanleitung

 4 047443 469038	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00176599	10	1	1