

## Convertisseur VGA & audio vers HDMI

N° Art.: 38165



### Description

Ce convertisseur combine un signal VGA avec un signal audio analogique vers un signal HDMI, pour l'affichage sur un écran téléviseur HDTV par exemple. Il suffit de le connecter, aucune configuration n'est nécessaire. La résolution du signal vidéo n'est pas changée, elle reste celle fournie en entrée du convertisseur.

- Convertit des signaux VGA et audio analogique vers un signal HDMI
- Prend en charge les résolutions jusqu'à FullHD 1080p
- Prend en charge les signaux stéréo analogique en entrée
- Plug-and-Play, simple à installer
- Garantie 2 ans

### Détails techniques

### Spécifications

- Convertit et combine un signal VGA avec un signal audio analogique vers un signal HDMI
- Entrées: VGA femelle et 2x RCA stéréo femelle
- Sortie: HDMI femelle
- Résolutions TV prises en charge 480p, 576p, 720p, 1080i & 1080p @ 50/60Hz
- Résolutions PC prises en charge 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x960 & 1280x1024 @ 60/75Hz
- Prise en charge des profondeurs de couleurs 12 bit/canal, 36 bit au total
- Bande passante 225MHz/2,25Gbit/s par canal, bande passante totale 6,75Gbit/s
- **Aucun upscale** du signal vidéo, la résolution en entrée doit correspondre avec une des résolutions ci-dessus et l'écran doit prendre en charge cette résolution
- Prend en charge les signaux stéréo analogiques en entrée via 2x RCA femelle, connexion jack 3,5mm via câble adaptateur
- Livré avec alimentation avec adaptateurs secteur Euro, UK, US et AUS/CN, 100-240VAC - 5VDC 1A
- Dimensions 9 x 7 x 3 cm (LxIxH)
- Poids 0,2 kg, avec emballage et accessoires 0,4 kg

© LINDY 2017