Delock Konverter IDE 44 Pin > mSATA mit 2.5″ Rahmen (7 mm)

Kurzbeschreibung

An diesen Delock Konverter können Sie eine mSATA SSD im full size Format anschließen und diese als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwenden. Der Konverter kann intern über die IDE 44 Pin Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden.



Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x IDE 44 Pin Stecker
  1 x mSATA Slot (full size)
- Formfaktor: 2.5″
- Bauhöhe: 7 mm
- Für 3,3 V mSATA Module
- Unterstützt ATA/ATAPI-7
- Unterstützt ATA/ATAPI Ultra DMA Mode
- Unterstützt ATA/ATAPI PIO Mode
- Jumper-Einstellungen für Master, Slave und Cable Select Modus
- Klammer für mSATA Modul, passend für full size
- Maße (LxBxH): ca. 9,8 x 7,0 x 0,7 cm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Artikel-Nr. 62495

EAN	4043619624959
Ursprungsland	Taiwan, Republic of China

Systemvoraussetzungen

- Eine freie IDE 44 Pin Schnittstelle

Packungsinhalt

- Konverter
- 2.5″ Rahmen
- 4 x Schrauben
- Bedienungsanleitung

Verpackung

- Box

© 2015 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen

© 2015 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.