

Surface USB4 Dock

Bleiben Sie produktiv, indem Sie Ihr Gerät schnell laden und Daten effizient übertragen. Integrierte Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen unterstützen Sie beim Schutz Ihres Unternehmens.



Besteht zu mindestens 55,2 % aus recycelten Materialien.⁷

Ein USB-C®-Anschluss mit USB4® und ein HDMI-Anschluss an der Rückseite.

Gigabit-Ethernet für schnelle Konnektivität.

Integrierter Anschluss für Sicherheitsschlösser.⁶

Elegantes, kompaktes Design.

Ein USB-C®-Anschluss mit USB4® und ein USB-A-Anschluss an der Vorderseite.



Laden und verbinden Sie Geräte über ein USB4®-Kabel mit einer Kapazität von bis zu 40 Gbit/s.¹

Bleiben Sie mit schnellem Laden und einer effizienten Datenübertragung im Flow.

- Laden Sie Geräte und Zubehör mittels Passthrough von bis zu 65 Watt.
- Unterstützung für zwei 4K-Monitore bei 60 Hz oder einen 8K-Monitor bei 30 Hz über den USB-C®²- oder HDMI-Anschluss.

Elegantes Design und Barrierefreiheit gehen Hand in Hand.

- 2x USB-C®-Anschlüsse mit USB4®, 1x USB-A- und 1x HDMI-Anschluss.
- Kompatibel mit allen USB-C®¹- oder USB4®-Geräten.
- Taktile Kennzeichnungen für mehr Barrierefreiheit.

Verwalten und schützen Sie Surface Geräte mühelos¹.

- Verwalten Sie Docks aus der Ferne über Windows Management Instrumentation (WMI) und Wake on LAN.⁴
- Durchleitung der MAC-Adresse für eine einfachere Netzwerkverwaltung.³
- Firmware-Updates über Windows Update⁵ oder die Surface App.

Surface USB4 Dock

ANSCHLÜSSE UND VERBINDUNGEN

- 100-Watt-Netzteil (Passthrough von bis zu 65 Watt)
- Links angebrachtes USB-C®-/USB4®-Kabel (80 cm) mit Dual-LED-Anzeige
- USB4® unterstützt: Laden, zwei Monitore, Datenübertragung mit bis zu 40 Gbit/s.
- 1x USB-A (USB 3.2 Gen 2, 7,5 W) an der Vorderseite
- 1x USB-C® (USB4® Gen 3, kompatibel mit Thunderbolt™ 4, für Display-Nutzung, 7,5 W) an der Rückseite
- 1x USB-C® (USB4® Gen 3, kompatibel mit Thunderbolt™ 4, für Display-Nutzung, 7,5 W) an der Rückseite
- 1x HDMI™ 2.1 an der Rückseite
- 1x USB-C® an der Rückseite (nur für Netzteil)
- 1x Ethernet (1 Gbit/s)
- Unterstützung für Sicherheitsschloss⁶ (Kensington-kompatibel)

KOMPATIBILITÄT

- Surface USB4® Dock wurde für Surface Geräte entwickelt und ist mit allen USB-C®¹- und USB4®/Thunderbolt™ 4-Geräten kompatibel. Weitere Informationen zur USB-C®-Ladekompatibilität erhalten Sie unter: [USB-C® und Schnelles Laden für Surface - Microsoft Support](#).
- Die USB4®-Verbindung unterstützt zwei externe 4K-Displays mit bis zu 60 Hz (sofern durch das Gerät und das Display unterstützt).²
- Weitere Informationen: aka.ms/SurfaceDockCompatibility.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- 120 mm x 60 mm x 15 mm (4,72 Zoll x 2,36 Zoll x 0,59 Zoll)
- 206 g

VERWALTUNG

Bei unterstützten Host-Geräten:

- Durchleitung der MAC-Adresse (Media Access Control)³
- Firmware-Updates über Windows Update⁴ oder die Surface App
- Wake on LAN⁴ aus modernem Standby, S4/S5

BARRIEREFREIHEIT

Taktile Kennzeichnungen für die einfache Identifizierung von Anschlüssen

LIEFERUMFANG

- Surface USB4® Dock
- 100-Watt-USB-C®-Netzteil (nicht separat erhältlich)

GARANTIE⁸

1-jährige beschränkte Garantie

NACHHALTIGKEIT⁷

- Besteht zu mindestens 55,2 % aus recycelten Materialien, darunter recycelter Zinn, recyceltes Gold und recycelter Kunststoff.
- Das Gehäuse besteht zu mindestens 43,1 % aus recycelten Materialien.

Microsoft hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 CO₂-negativ und wasserpositiv zu werden sowie Abfälle vollständig zu eliminieren. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Nachhaltigkeit in unseren Designprozess integrieren: [Microsoft Surface Sustainability](#).



¹Kompatibel mit USB-C®-Geräten. Wenn verbunden, werden die Geschwindigkeiten und Funktionen des USB-C®-Anschlusses verwendet. Die USB-C®-/USB 3.2-Verbindung unterstützt ein externes Display mit max. 4K bei 60 Hz (sofern durch das Gerät und das Display unterstützt). Alternativ können mehrere Monitore in Reihe geschaltet werden, wie auf dieser Seite erläutert: [Mehrere Monitore an Geräte ohne USB4/Thunderbolt 4 anschließen](#). ²Erfordert ein Gerät mit USB4®/Thunderbolt™ 4-Anschluss sowie ein unterstütztes Gerät und Display. ³Die Durchleitung der MAC-Adresse ist nur für ausgewählte Host-Geräte sowie unterstützte Betriebssysteme verfügbar. ⁴Zwecks Unterstützung von WOL müssen Surface Geräte an die Netzversorgung angeschlossen sein und einen Surface Ethernet-Adapter oder ein Dock verwenden, der oder das über Kabel mit einem Netzwerk verbunden ist. ⁵Windows Update ist nur für Windows-PCs und nicht für Mac oder Chromebook verfügbar. ⁶Das Sicherheitsschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten. ⁷Besteht zu mindestens 55,2 % aus recycelten Materialien (ohne Netzteil). Das Gehäuse enthält 100 % recycelte Aluminiumlegierungen (obere und untere Abdeckung). Besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff. Enthält 100 % recycelte Seltene Erden. Basierend auf einer Validierung durch Underwriter Laboratories, Inc. unter Anwendung des Verfahrens zur Validierung von Umweltsprüchen bezüglich Recyclinganteilen (Environmental Claim Validation Procedure (ECVP, UL 2809-2, 2. Ausgabe, 20. Juni 2024). ⁸Die eingeschränkte Garantie von Microsoft gilt zusätzlich zu Ihren Verbraucherrechten.