



## 2 Port HDMI 2.0, USB 2.0 & Audio Cable KVM Switch

No.: 42345

Umschalten zwischen 2 Computern mit HDMI-Anschluss mit nur einer Tastatur, Maus und Monitor

### Beschreibung

- Zum Steuern von zwei HDMI-PCs mit einer Tastatur, Maus und Monitor
- Umschalten mit Drucktasten, Software oder Tastatur-Hotkeys
- Unterstützt HDMI 2.0 Signale bis 4K 60Hz
- Integrierte Kabel für schnelle, problemlose Installation
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy 2 Port HDMI 2.0, USB 2.0 & Audio KVM Switch ist eine kompakte Lösung für den Zugang zu zwei PCs mit HDMI-Anschlüssen und deren Steuerung mit nur einer Tastatur, Maus und Monitor. Mit seinen integrierten Kabeln kann der Switch problemlos angeschlossen werden. Zusätzliche Kabel sind für die Installation nicht erforderlich. Auflösungen bis 4K Ultra HD 60Hz sorgen für optimale Bildqualität - perfekt für anspruchsvolle grafische Inhalte in Gaming-Installationen, bei der Videobearbeitung oder bei der Steuerung von zwei Arbeitsplätzen. Der Audioausgangsport des Hauptgeräts erlaubt Anwendern auch den Anschluss von Kopfhörern oder Lautsprechern für immersives 2-Kanal-Audio und den Anschluss eines Mikrofons. Zusätzliche USB-Peripheriegeräte können mit einem USB Hub verbunden werden.

Der KVM Switch bietet zahlreiche Umschaltoptionen z.B. Steuerung über Drucktaste (mit 1,5m Kabel), per Tastatur-Hotkey und auch über Software, so dass einfache und zuverlässige Steuerung für den Anwender - egal ob professionell oder unerfahren - gewährleistet ist.

Beachten Sie bitte, dass dieser KVM Switch durch Einsatz eines DisplayPort- oder Mini DisplayPort- auf HDMI-Konverters mit Computern verwendet werden kann, die über einen DisplayPort- oder Mini-DisplayPort-Anschluss verfügen.

### Technische Details

#### Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI
- Konsolenschnittstelle: USB
- Schnittstellen-Standard: HDMI 2.0, USB 2.0
- Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- HDCP-Unterstützung: HDCP 2.2
- Audio: Analoges Stereo
- Separate Audio-Ports: 2 x 3.5mm (Buchse)
- Serielle Schnittstelle: -

- Konsolenanzahl: 1
- Maximale Anzahl PC/Server: 2
- Kaskadierbar: -
- Umschaltmethode: Drucktaste, Umschalten per Hotkey & Software
- Montierbar: -
- Spezielle Eigenschaften: Unterstützt USB 2.0 Hubs und Device Sharing, aktive LED-Anzeigen

#### **Anschlüsse**

- Konsolenschnittstelle: HDMI Typ A (Buchse), 2 x USB 2.0 Typ A (Buchse), 2 x 3.5mm (Buchse)
- PC/Server Schnittstelle: 2 x HDMI (Stecker), USB 2.0 Typ A (Stecker), 2 x 3.5mm (Stecker) 1.2 integrierte Kabel
- Weitere Schnittstellen: -
- Stromversorgung / Netzteil: -

#### **Physische Eigenschaften**

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 97x25x82.18mm (3.82x0.98x3.24in)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.436kg (0.96lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 90% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5V
- Farbe: Schwarz

#### **Sonstiges**

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 160x60x250mm (6.3x2.36x9.84in)
- Gesamtgewicht: 0.517kg (1.14lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate:

#### **Lieferumfang**

- HDMI KVM Switch
- Lindy Handbuch

#### **Verkaufsinformationen**

- No.: 42345
- EAN: 4002888423458