

BoostCharge Pro Chargeur secteur GaN 2 ports USB-C® (67 W)

Équipé de la nouvelle technologie GaN, ce chargeur secteur est parfait pour les déplacements, et pour tous les professionnels ou voyageurs. Sa puissance de 67 W permet de recharger deux appareils simultanément. Ce chargeur vous permet de recharger votre smartphone, tablette, écouteurs et Apple Watch. Il est doté de fiches pliables (uniquement pour la version disponible aux États-Unis, en Chine et au Royaume-Uni) et de deux ports USB-C pour répondre à tous vos besoins.

Avantages du produit

- Recharge rapide jusqu'à 67 W : chargez votre iPhone 16 Pro et Samsung S25 Ultra de zéro à 50 % en 28 minutes[†] ; votre Chromebook ou iPad Air 13" en 48 minutes et votre MacBook Air 13" (2025) en 41 minutes
- Deux ports USB-C pour recharger deux smartphones ou un smartphone et un iPad simultanément
- Chargeur léger idéal pour les voyages (doté de fiches pliables pour la version disponible en Chine, aux États-Unis et au Royaume-Uni)
- Recharge de votre smartphone, tablette, écouteurs, montre connectée et ordinateur portable
- Zero Standby Power (zéro énergie en veille) pour une recharge optimale selon l'appareil connecté et une économie de l'énergie lorsque le chargeur est inutilisé
- Tranquillité d'esprit avec le système de sécurité en 8 points :
 - Protection contre les surtensions
 - Protection contre les surcharges
 - Protection contre les courts-circuits
 - Protection contre les coups de la foudre
 - Protection contre la surchauffe
 - Protection contre les surintensités
 - Protection contre les interférences
 - Protection contre les DES (décharges électromagnétiques)
- Sécurité garantie lorsque le chargeur est branché sur une prise secteur

Caractéristiques techniques

- 2 ports USB-C PD :
 - C1 ou C2 : PD PPS de 67 W max. sur un seul port
 - C1 + C2 : PD PPS de 45 W + PD de 20 W
- Prise en charge du protocole PD 3.1 : 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 3,35 A
- PD 3.1 avec PPS : 5 V - 11 V / 4,5 A, 5 V - 21 V / 3,15 A (67 W max.)
- Technologie Zero Standby Power (< 5 mW à 230 V CA)
- Couleur : blanc ou noir
- Prise en charge de la norme PD 3.1 et PPS pour assurer une charge optimale en fonction de l'appareil connecté
- Chargeur à compatibilité universelle prenant en charge tous les appareils compatibles PD (ordinateurs portables, tablettes, smartphones) et les écouteurs, montres connectées, batteries externes et autres appareils dotés d'un port USB-C
- Fiches électriques pliables parfaites pour les déplacements (uniquement pour la version disponible aux États-Unis, en Chine et au Royaume-Uni)
- Produit couvert par la garantie produit de 2 ans et par la garantie sur les matériels connectés (à hauteur de 2 000 €)*
- Dimensions du chargeur plié : 65 mm (L) x 43 mm (l) x 43 mm (H)
- Poids : 123 g



BoostCharge Pro Chargeur secteur GaN 2 ports USB-C® (67 W)

Contenu de l'emballage :

- Chargeur secteur GaN à deux ports USB-C BoostCharge Pro (67 W)
- Câble USB-C vers USB-C de 2 m (uniquement pour les lots de produits)

Compatibilité

Compatibilité universelle : smartphones, tablettes, Chromebook, MacBook, ordinateurs portables Windows et appareils compatibles PD

Gamme BoostCharge de Belkin

L'ADN de cette famille de produits, c'est la recharge rapide. Ces accessoires ont été conçus pour s'intégrer parfaitement à tout type d'environnement (domicile, voiture, transports publics) et pour fournir un rechargement non seulement rapide, mais sécurisé. Afin de délivrer un niveau de charge optimal, le circuit électrique interne détecte automatiquement le type d'appareil connecté. Les protocoles de recharge universelle tels que l'USB-A, le Lightning et l'USB-C permettent aux produits d'être compatibles avec un large choix d'appareils.

WCH020dqWH, WCH020kqWH, WCH020kqBK, WCH020krWH, WCH020myWH, WCH020myBK, WCH020qcWH, WCH020qcWH, WCH020thWH, WCH020yzWH, WCH020zbWH, WCH020auWH, WCH020-WH-TL, WCH020my2MWH-B6, WCH020kq2MWH-B6, WCH020dq2MWH-B6

* Revêtement (câble exclu) contenant au minimum 90 % de plastique recyclé post-consommation.

* Sur la base de tests internes. Le chargeur secteur GaN de Belkin recharge un iPhone 16 Pro et un Samsung S25 Ultra de zéro à 50 % en 28 minutes. Le temps de charge varie en fonction de l'environnement. Les résultats réels sont susceptibles de varier.

* Si vos appareils électroniques sont endommagés par une surtension alors qu'ils étaient correctement connectés à ce chargeur, Belkin s'engage à les réparer ou à les remplacer à hauteur de 2 000 €. Pour plus d'informations, rendez-vous sur belkin.com/cew.

© 2025 Belkin International, Inc. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées par leurs fabricants respectifs. Apple Watch, iPad, iPad Air, iPhone, Lightning, MacBook et MacBook Air sont des marques commerciales de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays ou régions. USB-C est une marque déposée de l'USB Implementers Forum. PR1274100

Belkin International Inc.
El Segundo, CA 90245, USA
Belkin Ltd. Northants, Royaume-Uni
Belkin Ltd. Tuggerah, Australie

Caractéristiques de la gamme BoostCharge de Belkin

- Recharge plus rapide qu'une recharge standard de 5 W
- Compatibilité étendue
- Portabilité
- Circuit électrique interne pour détecter automatiquement le type d'appareil connecté
- Compatibilité certifiée par les organismes compétents (par exemple : USB-IF, MFi)
- Garantie sur les matériels connectés à hauteur de 2 000 €*

La différence Belkin

- Technologie de pointe et innovation depuis plus de 40 ans
- Fabricant d'accessoires de rechargement sans fil leader sur le marché
- Procédures de tests complètes pour une qualité et une durabilité de produit garanties

