

Auch unterwegs immer einsatzbereit und produktiv



Handliche USB-C-Powerbanks von Targus

DELL EXKLUSIV



Leicht, handlich und für Flugreisen geeignet

Diese für Flugreisen geeignete, äußerst handliche Powerbank ist eine ideale Ladelösung für unterwegs.



Lightning: blitzschnelles, zuverlässiges Laden

Powerbanks können in gerade einmal 1,5 Stunden vollständig aufgeladen werden.¹ Mit einer vollen Ladung der Powerbank laden Sie Ihr System bis zu 2-mal² vollständig auf.



Vielseitige Stromversorgungsoptionen

Die kompakten, zuverlässigen Powerbanks sind als 100-W- und 140-W-Versionen erhältlich und verfügen über eine LED-Akkustandsanzeige, zwei USB-C-Ladeanschlüsse (PD 3.0) und einen USB-A-Ladeanschluss.



Safety First

Diese ultraschnelle USB-Powerbank bietet Schutz vor Überladung, Überspannung, Überstrom und Überhitzung. Sie können die USB-A- und USB-C-Ladefunktionen bedenkenlos nutzen.

1 Dies sollte als „typische“ Leistung betrachtet werden, kann jedoch je nach Umgebungsfaktoren wie Temperatur und Alter der Powerbank variieren. Die Leistung von Lithium-Ionen-Akkus nimmt mit der Zeit langsam ab.
2 Ein Dell Laptop mit einem 38-Wh-Akku kann über eine voll aufgeladene handliche Powerbank von Targus 2-mal vollständig aufgeladen werden.



MERKMAL	TECHNISCHE DATEN	
MODELL	Handliche USB-C-Powerbank von Targus (100 W)	Handliche USB-C-Powerbank von Targus (140 W)
KAPAZITÄT	90 Wh (25.000 mAh)	86,4 Wh (24.000 mAh)
AUSGANG	USB-A, 5 V/2 A, 10 W 2 x USB-C, 100 W, PD 3.0 (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A)	USB-A, 5 V/2 A, 10 W 2 x USB-C, 140 W, PD 3.1 (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 28 V/5 A)
EINGANG	USB-C (5 V, 9 V, 15 V, 20 V)	USB-C (5 V, 9 V, 15 V, 20 V, 28 V)
ZELLENKONFIGURATION	5 Zellen Samsung INR-21700-50 Zellenkapazität von 5.000 mAh	6 Zellen Samsung INR-21700-40 Zellenkapazität von 4.000 mAh
LED-STATUSANZEIGE	Ja	Ja
ABMESSUNGEN	152 x 87,5 x 29,9 mm ¹	176 x 87,5 x 29,9 mm ¹
GEWICHT	521 g ²	621 g ²
SERVICE	Begrenzter 2-jähriger Service über Targus	Begrenzter 2-jähriger Service über Targus
LIEFERUMFANG	100-W-Powerbank USB-C-Kabel (1 m)	140-W-Powerbank USB-C-Kabel (1 m)

1 Die 100-W- und 140-W-Versionen wurden so konfiguriert, dass sie unter der FAA-/TSA-Grenze von 27.000 mAh bleiben.
2 Beide Versionen bieten Überspannungs- und Entladungsschutz, Ausgangsströmschutz, Kurzschlusschutz und Temperaturschutz.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell Account Manager.

© 2024 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. All rights reserved. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.